

INSTALACJA I SPOSÓB OBSŁUGI TUNERA WYBÓR ANTENY

Najważniejszym warunkiem uzyskania dobrego i niezakłóconego odbioru jest dołączenie do odbiornika właściwej anteny.

Na falach długich i średnich w większości przypadków wystarczy korzystanie z wbudowanej anteny ferylowej.

W tym przypadku wyłacznikiem /12/ należy wyłaczyć antenę zewnętrzną, odsunąć antenę ferylową od tylnej ściany i obracając ją ustawić w położeniu zapewniającym najlepszy odbiór.

Gdy odbiór na falach długich i średnich, przy wykorzystaniu anteny ferylowej jest niezadawalający należy dołączyć antenę zewnętrzną. Do gniazda /11/ należy dołączyć antenę zbiorową i przełącznikiem /12/ włączyć antenę zewnętrzną.

Na falach krótkich zawsze należy stosować antenę zewnętrzną. Jeżeli nie ma możliwości podłączenia anteny zbiorowej można zastosować drut lub linkę miedzianą o długości 3 do 15 m i dołączyć do kołcówki gniazda antenowego /11/ oznaczonego symbolem W.

UWAGA: Antena ferylowa powinna być zawsze odsunięta od tylnej ściany odbiornika niezależnie od rodzaju wykorzystywanej anteny. Wyłacznik anteny /12/ oddacza antenę zewnętrzną tylko na falach długich i średnich.