

Tuner może również współpracować z dowolnym wzmacniaczem m.cz. Odbierana audy-
cję można słuchać przy pomocy głośników dotłączonych do wzmacniacza. Możliwa jest
również samodzielna eksploatacja tunera. W tym przypadku odbieranej audycji można
słuchać przy pomocy słuchawek lub wbudowanego głośnika.
Tuner AM produkowany jest w dwóch wersjach o oznaczeniach 5421 i 5422.
Różnica między nimi polega na tym, że tuner 5421 umożliwia programowanie stacji!
na falach krótkich, natomiast tuner 5422 umożliwia programowanie na falach długich,
średnich i krótkich.

DANE TECHNICZNE

Zakresy odbieranych częstotliwości:

fale długie
fale średnie
fale krótkie

Czułość użytkowa /S/N=20dB/
z anteny ferrytowej fale długie
fale średnie

148 - 285 KHz	
525 - 1610 KHz	
13m 21,45 - 21,85 MHz	
16m 17,55 - 17,90 MHz	
19m 15,10 - 15,60 MHz	
25m 11,65 - 12,05 MHz	
31m 9,50 - 9,90 MHz	
41m 7,10 - 7,30 MHz	
49m 5,95 - 6,20 MHz	
< 0,8 mV/m	
< 0,5 mV/m	