Nr klasyfikac. rys.	Występ w wyrobach
584	106.10/1÷4

	Ilość sztuk	Nazwa części (zespołu)	Nr normy lub rys.	Poz.	Materiał	Wykończenie	Uwagi
		Drut ϕ0,5	ZN-56/MPM-04006	21	D-Ag		
		Koszulka jedwabna ϕ0,5	PN-61/E-29002	20	Przędza jedwabna kl.A		
	1	T_2 Tranzystor TG 51	WT-64/05	19			„Tewa"
	1	T_1 Tranzystor TG 51	WT-64/05	18			„Tewa"
(a)	1	D_2 Dioda ~~0A-202~~ SFD181		17		Cosem	~~Philips Import~~
(a)	1	D_1 Dioda ~~0A-202~~ SFD181		16		Cosem	~~Philips Import~~
				15			
	1	R_9 Potencjometr nastawny PKd-300-poziom-10kΩ	J-243-005	14			„Omig"
	1	R_8 Opornik MŁT 0,5-150Ω-10	WT-J-270-005	13			„Omig"
	1	R_7 Potencjometr nastawny PKd-300-poziom-50kΩ	J-243-005	12			„Omig"
	1	R_6 Opornik MŁT-0,5-2,2kΩ-10	WT-J-270-005	11			„Omig"
	1	R_5 Opornik MŁT-0,5-150Ω-10	WT-J-270-005	10			„Omig"
	1	R_4 Opornik MŁT-0,5-10kΩ-10	WT-J-270-005	9			„Omig"
	1	R_3 Potencjometr DL-107T-470Ω ±10% 0,5 10 P-3	ZN-59/MPC-14-06009	8			„Telpod"
	1	R_2 Opornik MŁT-0,5-68Ω-10	WT-J-270-005	7			„Omig"
	1	R_1 Opornik OŁM-0,125-47Ω ±10%	BN-65/3281...	6			„Telpod"
	1	C_1 Kondensator 10μF 15V KE5-10/15	Kat.-64r.	5			„Elwa"
		Sklejna		4	Epidian 5 + utwardzacz		
	48	~~Punkt lutowniczy~~	PN-69/M-69410	3	Spoiwo KLC-63		
	14	Kontakt 2231-011-2		2	Ms	Ag 12μm	DT-62/H-04 (b)
	1	Płytka regulacji wzmocnienia	C 240 059/I	1	~~Laminat A 1,5~~		

Nr zmiany	Ilość zmian	Nr karty zmian	Podpis	Data	Nr zmiany	Ilość zmian	Nr karty zmian	Podpis	Data
a	2	2242/K/71		7.02.71					
b	3	2247/K/71		28.9.71					
c	1								

Konstruował	A. Müller		18.X.66r.
Rysował	L. Wrona		20.X.66r.
Sprawdził	Z. Szymankiewicz		21.XI.66
Kontr. konstr.	M. Kędzierski		23.11.66
Kontr. techn.	S. Bramber		25.11.66
Kontr. norm.	A. Wyczawska		25. XI. 66
Zatwierdził	P. Żebrecki		28.11.66

Nazwa przedmiotu: **Układ regulacji wzmocnienia**

Ciężar

Zastępuje rys. nr

Zastąpiony przez rys. nr

Wykonał/a	Podziałka		Nr rys.	Arkusz / Ilość arkuszy
	2:1	RADMOR GDYNIA	106.11.162	

- ty poz.2 oznaczone „X" wbijać od strony elementów.
  ate kontakty wbijać od strony folii i zabezpieczać
  rony elementów kroplą skleiny poz.4
- ~~wiązy zabezpieczyć płytkę poz.1 od strony folii~~
  ~~T-64/C-036. JT-71-C03~~
- story poz. 18 i 19 montować z użyciem koszulki poz. 20
  na odcinki długości 15mm.
- ometr poz.8 montować z użyciem drutu poz. 21.
- tkie pokrycia galwaniczne zg. z ZN-68/T18-029.