Inhalt
CONTENTS

Register 1
INDEX 1

Stücklisten/PARTS LISTS

Empfänger RECEIVER	S42044-E530-A1-x-7449
Empfänger RECEIVER	S42044-E531-A1-x-7449
Grundeinheit BASIC MODULE	S42044-E530-S1-x-7449
Synthesizer SYNTHESIZER	S42045-E388-A1-x-7449
Teilbaugruppe SUBASSEMBLY	S42045-E388-S2-x-7449
Teilbaugruppe SUBASSEMBLY	S42045-E388-S11-x-7449
Teilbaugruppe SUBASSEMBLY	S42045-E388-S31-x-7449
Teilbaugruppe SUBASSEMBLY	S42045-E388-S32-x-7449
Teilbaugruppe SUBASSEMBLY	S42045-E388-S33-x-7449
Teilbaugruppe SUBASSEMBLY	S42045-E388-S51-x-7449

www.shortwaveradio.ch

Teilbaugruppe SUBASSEMBLY	S42045-E388-S61-x-7449
Synthesizer SYNTHESIZER	S42045-E389-A1-x-7449
Teilbaugruppe SUBASSEMBLY	S42045-E389-S1-x-7449
Teilbaugruppe SUBASSEMBLY	S42045-E389-S31-x-7449
Teilbaugruppe SUBASSEMBLY	S42045-E389-S33-x-7449
Teilbaugruppe SUBASSEMBLY	S42045-E389-S42-x-7449
Verdrahtungsbaugruppe WIRING BOARD	S42045-E708-A1-x-7449
Filter; Tiefpaß FILTER; LOW-PASS FILTER	S42045-E709-A1-x-7449
Vorselektion PRESELECTION	S42045-E710-A1-x-7449
HF-Verstärker RF AMPLIFIER	S42045-E711-A1-x-7449
Mischer MIXER	S42045-E712-A1-x-7449
ZF-Verstärker/ 73-MHz-Aufbereitung IF AMPLIFIER/ 73-MHz GENERATOR	S42045-E713-A1-x-7449

www.shortwaveradio.ch

Fronteinheit FRONT UNIT	S42045-715-A1-x-7449
Frontbaugruppe FRONT MODULE	S42045-E715-S1-x-7449
Schalterplatte 8 SWITCH PLATE	S42045-E715-S2-x-7449
Fronteinheit FRONT UNIT	S42045-E716-A1-x-7449
Frontbaugruppe FRONT MODULE	S42045-E716-S1-x-7449
Anzeigeeinheit INDICATION UNIT	S42045-E716-S2-x-7449
NF-Verstärker AF AMPLIFIER	S42045-E716-S3-x-7449
Led Platte LED PLATE	S42045-E716-S4-x-7449
Schalterplatte 2 SWITCH PLATE	S42045-E716-S5-x-7449
Schalterplatte 4 SWITCH PLATE	S42045-E716-S6-x-7449
Demodulator DEMODULATOR	S42045-E717-A1-x-7449
F1-Demodulator F1 DEMODULATOR	S42045-E718-A1-x-7449

www.shortwaveradio.ch

TTL-Anpassung TTL INTERFACE	S42045-E719-A1-x-7449
Taststufe KEYING UNIT	S42045-E720-A1-x-7449
Reglerplatte REGULATION UNIT	S42045-E721-A1-x-7449
Anzeigespeicher INDICATION MEMORY	S42045-E722-A1-x-7449
Frequenzspeicher FREQUENCY MEMORY	S42045-E723-A1-x-7449
Filter; Bandpaß FILTER; BAND-PASS FILTER	S42045-E724-A1-x-7449
Filter; Bandpaß FILTER; BAND-PASS FILTER	S42045-E725-A1-x-7449
Filter; Bandpaß FILTER; BAND-PASS FILTER	S42045-E726-A1-x-7449
Filter; Bandpaß FILTER; BAND-PASS FILTER	S42045-E727-A1-x-7449
73,03-MHz-Filter 73,03-MHz FILTER	S42046-E43-A1-x-7449
Mech.- Filter MECH. FILTER	V42312-B14-A3-x-7449
Mech.- Filter MECH. FILTER	V42312-B19-A3-x-7449

www.shortwaveradio.ch

Mech.- Filter MECH. FILTER	V42312-B8-A4-x-7449
Mech. - Filter MECH. FILTER	V42312-B9-A3-x-7449

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
KC1 1 NETZLEITUNG POWER CABLE	V45594-F4-A226	
KC2 1 ZUBEHOER ACCESSORIES	S42044-E530-R5	
KC3 1 GRUNDEINHEIT BASIC UNIT	S42044-E530-S1	
KC4 1 FRONTEINHEIT FRONT UNIT	S42045-E715-A1	
KC7 2 Schutzkappe PROTECTION CAP	C44165-A41-C92	
LC1 1 VORSELEKTION PRESELECTION	S42045-E710-A1	
LC3 1 HF-VERSTAERKER RF AMPLIFIER	S42045-E711-A1	
LC5 1 F1-DEMODULATOR F1 DEMODULATOR	S42045-E718-A1	
LC7 1 TASTSTUFE KEYING UNIT	S42045-E720-A1	
LC9 1 HF-LEITUNG RF-CABLE;SPECIAL	V42251-A238-W100	175MM;Z=50 OHM
LC10 1 FILTER;BANDPASZ- FILTER;BAND PASS	S42045-E724-A1	30KHZ+-300HZ
LC11 1 FILTER;BANDPASZ- FILTER;BAND PASS	S42045-E725-A1	30KHZ+-750HZ
LC12 1 FILTER;BANDPASZ- FILTER;BAND PASS	S42045-E726-A1	30KHZ+-1,5KHZ
LC13 1 FILTER;BANDPASZ- FILTER;BAND PASS	S42045-E727-A1	30KHZ+-3KHZ
LC14 1 FILTER;BANDPASZ- FILTER;BAND PASS	V42312-B14-A3	30KHZ+-75HZ
LC15 1 MECH FILTER MECHANICAL FILTER	V42312-B19-A3	30KHZ+-150HZ
LC16 1 MECH FILTER MECHANICAL FILTER	V42312-B8-A4	27,0...29,7KHZ
LC17 1 MECH FILTER MECHANICAL FILTER	V42312-B9-A3	30,0...33,0KHZ
LC22 1 SATZ MESSZUBEHOER MEASURING ACCESS.	S42044-E530-R1	
LC23 1 SATZ MONTAGEZUB. SET MOUNTING ACCES	S42044-E530-R2	
LC24 1 UMRUESTSATZ MODIFICATION KIT	C44165-A41-D2	
LC25 1 TELESKOPSCH.-SATZ TELESCOPIC RAILS	C44165-A41-D21	
CC1 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A51-C121	
CC2 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D10	

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
K01 1 NETZLEITUNG POWER CABLE	V45594-F4-A226	
K02 1 ZUBEHOER ACCESSORIES	S42044-E530-R5	
K03 1 GRUNDEINHEIT BASIC UNIT	S42044-E530-S1	
K04 1 FRONTEINHEIT FRONT UNIT	S42045-E716-A1	
K06 1 ANZEIGESPEICHER INDICATION MEMORY	S42045-E722-A1	
K07 2 Schutzkappe PROTECTION CAP	C44165-A41-C95	
L01 1 VORSELEKTION PRESELECTION	S42045-E710-A1	
L03 1 HF-VERSTAERKER RF AMPLIFIER	S42045-E711-A1	
L05 1 F1-DEMODULATOR F1 DEMODULATOR	S42045-E718-A1	
L07 1 TASTSTUFE KEYING UNIT	S42045-E720-A1	
L08 1 FREQUENZSPEICHER FREQUENCY MEMORY	S42045-E723-A1	
L09 1 HF-LEITUNG RF-CABLE;SPECIAL	V42251-A238-W100	175MM;Z=50 OHM
L10 1 FILTER;BANDPASZ- FILTER;BAND PASS	S42045-E724-A1	30KHZ+-300HZ
L11 1 FILTER;BANDPASZ- FILTER;BAND PASS	S42045-E725-A1	30KHZ+-750HZ
L12 1 FILTER;BANDPASZ- FILTER;BAND PASS	S42045-E726-A1	30KHZ+-1,5KHZ
L13 1 FILTER;BANDPASZ- FILTER;BAND PASS	S42045-E727-A1	30KHZ+-3KHZ
L14 1 FILTER;BANDPASZ- FILTER;BAND PASS	V42312-B14-A3	30KHZ+-75HZ
L15 1 MECH FILTER MECHANICAL FILTER	V42312-B19-A3	30KHZ+-150HZ
L16 1 MECH FILTER MECHANICAL FILTER	V42312-B8-A4	27,0...29,7KHZ
L17 1 MECH FILTER MECHANICAL FILTER	V42312-B9-A3	30,0...33,0KHZ
L22 1 SATZ MESSZUBEHOER MEASURING ACCESS.	S42044-E530-R1	
L23 1 SATZ MONTAGEZUB. SET MOUNTING ACCES	S42044-E530-R2	
L24 1 UMRUESTSATZ MODIFICATION KIT	C44165-A41-D2	
L25 1 TELESKOPSCH.-SATZ TELESCOPIC RAILS	C44165-A41-D21	
001 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A51-C120	
002 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D10	

www.shortwaveradio.ch

NR. NO.	STCK QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
501	1	EMPFAENGER;FUNK- RECEIVER;RADIO	C42145-A51-A1	
504	1	VERDRAHTUNG;SATZ WIRING SET	S42044-E530-T501	
514	1	BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D24	
515	1	VERDRAHTUNGSBAUGR. WIRING BOARD	S42045-E708-A1	
516	1	BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D12	
517	1	TIEFPASZ LOW PASS	S42045-E709-A1	
518	4	SENKSCHRAUBE SCREW	D963-J40-S1	
519	1	MISCHER MIXER	S42045-E712-A1	
520	7	BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D11	
521	1	ZF-VERST/73MHZ-AUF IF AMP/73MHZ GEN	S42045-E713-A1	
523	1	SYNTHESIZER 1 SYNTHESIZER	S42045-E388-A1	
525	1	SYNTHESIZER 2 SYNTHESIZER	S42045-E389-A1	
527	1	DEMODULATOR DEMODULATOR	S42045-E717-A1	
528	1	TTL-ANPASSUNG TTL-INTERFACE	S42045-E719-A1	
529	1	REGLERPLATTE REGULATION UNIT	S42045-E721-A1	
532	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q68000-A1152-F1	BDX 63
533	1	BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D16	
534	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B41564-A7109-Q	10MF +30-10% 40V
535	1	BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D13	
536	1	GLEICHRICHTER RECTIFIER	C66067-A1715-A2	C 2206 B 40C3200-
537	1	BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D15	
538	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q68000-A1152-F1	BDX 63
539	1	BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D16	
540	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B41564-A5159-Q	15MF +30-10% 25V
541	4	KABELSCHUH CABLE SOCKET	D46211-A501	
542	1	GLEICHRICHTER RECTIFIER	C66067-A1715-A2	C 2206 B 40C3200-

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
543 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D15	
545 1 UEBERTRAGER TRANSFORMER	V42221-U16-A	
546 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D14	
547 1 DRUCKSCHALTER PUSH-BUTTON SWITCH	V42264-Z3-A13	
550 1 SICHERUNGSHALTER FUSE-BASE	C42327-Z13-C1	
551 1 SICHERUNGS-KAPPE FUSE-CARRIER	C42327-Z12-C2	
552 1 SICHERUNG;PATRONEN FUSE;CARTRIDGE	M0,63CDIN41571 W41278-A6003-B15	M0,63/250C
554 1 FILTER FILTER	B84104-K130	2X1A 2X10MH
555 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D17	
557 1 LOETSTUETZPUNKT SOLDER TERMINAL	C42195-Z5-C23	
558 1 SENKSCHRAUBE SCREW	D963-J40-S1	
559 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-Z58-C22	M 48-POL
560 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D19	
561 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-Z3-C155	F 37-POL
562 1 HALTER BRACKET	C42334-Z35-C42	
563 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
564 1 MUTTER NUT	C40249-A4020-C22	M10X0,75
565 1 STECKVERBINDER CIRCULAR CONNECTOR	C42334-Z40-C11	6POL.B
567 1 STECKVERBINDER CIRCULAR CONNECTOR	C42334-Z40-C11	6POL.B
569 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-Z35-C62	B 17-POL
570 1 HALTER BRACKET	C42334-Z35-C42	
571 1 HF-BUCHSE RF-CONN FEMALE	C44334-Z13-C5	BNC
572 1 LOETOESE TERMINAL LUG	C44195-Z6-C2	
573 1 STECKVERBINDER CIRCULAR CONNECTOR	C42334-Z40-C2	B 3-POL
575 1 WIDERSTAND;VERAEN RESISTOR;VARIABLE	W40098-E8223-M1	22KOHM 20% 2W
577 1 STECKVERBINDER CIRCULAR CONNECTOR	C42334-Z40-C2	B 3-POL

www.shortwaveradio.ch

NR. NC.	STCK QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
580	33	STECKVERBINDER	C42334-A70-A11	F 4POL AG
612		CONNECTOR		-
614	33	BEFESTIGUNG	C42145-A51-D7	
		MOUNTING SET		
618	1	HF-LEITUNG	V42251-A73-U115	285MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
619	1	HF-LEITUNG	V42251-A73-U116	335MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
620	1	HF-LEITUNG	V42251-A72-G102	165MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
621	1	HF-LEITUNG	V42251-A73-U117	235MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
622	1	HF-LEITUNG	V42251-A73-U118	255MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
623	1	HF-BUCHSE	C42334-Z36-C25	B
		RF-CONN FEMALE		
624	2	HF-BUCHSE	C42334-Z36-C22	B
625		RF-CONN FEMALE		-
626	1	HF-LEITUNG	V42251-A73-U121	75MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
627	1	HF-LEITUNG	V42251-A73-U120	205MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
628	1	HF-LEITUNG	V42251-A72-G107	195MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
629	1	HF-LEITUNG	V42251-A72-G102	165MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
630	1	HF-LEITUNG	V42251-A236-W100	400MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
631	1	HF-LEITUNG	V42251-A72-G100	39MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
632	1	HF-LEITUNG	V42251-A73-U119	240MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
633	1	HF-LEITUNG	V42251-A72-G108	120MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
634	1	HF-LEITUNG	V42251-A72-G109	300MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
635	1	HF-LEITUNG	V42251-A72-G110	80MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
636	1	HF-LEITUNG	V42251-A240-W100	60MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
637	1	HF-LEITUNG	V42251-A239-W100	39MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
638	1	HF-LEITUNG	V42251-A72-G112	70MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
639	1	HF-LEITUNG	V42251-A236-W101	250MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
640	1	HF-BUCHSE	C42334-Z36-C25	B
		RF-CONN FEMALE		
641	1	HF-LEITUNG	V42251-A73-U122	85MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		
642	1	HF-LEITUNG	V42251-A73-U106	130MM;Z=50 OHM
		RF-CABLE;SPECIAL		

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
643 31 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A11-D11	

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
0C1 1 SYNTHESIZER SYNTHESIZER	C42145-A50-A6	
003 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A50-C160	
010 1 FORMDRAEHTE;SATZ PREFORMED WIRES	S42045-E388-T1	
011 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1776-U201	421
012 1 BAUGRUPPE BOARD ASSEMBLY	C42145-A50-B11	
C21 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9510-G1	51 OHM 2% 0,35W
C22 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9391-G1	390 OHM 2% 0,35W
031 1 HF-BUCHSE RF-CONN FEMALE	C42334-Z36-C25	B
032 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B37810-A3222-S2	2200PF
C41 1 TEILBAUGRUPPE SUBASSEMBLY	S42045-E388-S11	
051 1 TEILBAUGRUPPE SUBASSEMBLY	S42045-E388-S2	
061 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	V42257-F2-A1	
062 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B37810-A3560-K2	56PF 10% 400V
063 4 KONDENSATOR;FEST C66 CAPACITOR;FIXED	B37810-A3222-S2	2200PF
1C1 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1778-U201	424
1C2 1 BAUGRUPPE BOARD ASSEMBLY	C42145-A50-B14	
111 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A27	15,0UH 10%
112 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y79-H	BCY 79-8
113 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
114 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
115 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
116 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A27	15,0UH 10%
117 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y79-H	BCY 79-8
118 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
119 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
120 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. NO.	STCK QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
121	1	DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A27	15,0UH 10%
122	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y79-H	BCY 79-8
123	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
124	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
125	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
126	1	DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A27	15,0UH 10%
131	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A4157-M	150UF 20% 25V
132	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
133	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45183-A2685-M	6,8UF 20% 10V
134	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% 0,35W
135	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A268-F72	MUA 723 HM
136	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9220-G1	22 OHM 2% 0,35W
137	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
138	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
139	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6101-J	100PF 5% 100V
140	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A2226-M	22UF 20% 16V
152	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A5107-M	100UF 20% 40V
153	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9121-G1	120 OHM 2% 0,35W
154	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A2277-M	390UF 20% 10V
155	1	LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
156	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
157	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B37810-A3222-S2	2200PF
161	1	STECKVERBINDER CONNECTOR	V42257-F2-A1	
162	1	STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A69-A10	M 1POL AG
163	10	STECKVERBINDER	C42334-A69-A1	3000PF
172		CONNECTOR		-
173	2	STECKVERBINDER	V42257-F2-A1	
174		CONNECTOR		-

SYNTHESIZER

SYNTHESIZER

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
175 1 HF-BUCHSE RF-CONN FEMALE	C42334-Z36-C25	B
191 1 TEILBAUGRUPPE	S42045-E388-S31	
192 1 TEILBAUGRUPPE SUBASSEMBLY	S42045-E388-S32	
193 1 TEILBAUGRUPPE SUBASSEMBLY	S42045-E388-S33	
201 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1779-U201	424
202 1 BAUGRUPPE BOARD ASSEMBLY	C42145-A50-B18	
211 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B37810-A3560-K2	56PF 10% 400V
212 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6150-J	15PF 5% 100V
213 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K433-B10	
214 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6080-D200	8,2PF +-0,5PF
215 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6270-J	27PF 5% 100V
216 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B37810-A3560-K2	56PF 10% 400V
217 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6330-J	33PF 5% 100V
218 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K433-B10	
219 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6180-J	18PF 5% 100V
220 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6390-J	39PF 5% 100V
221 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B37810-A3560-K2	56PF 10% 400V
222 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6390-J	39PF 5% 100V
223 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K433-B10	
224 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6150-J	15PF 5% 100V
225 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6330-J	33PF 5% 100V
226 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B37810-A3560-K2	56PF 10% 400V
227 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6330-J	33PF 5% 100V
228 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K433-B10	
229 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6020-D200	2,2PF +-0,5PF
230 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6220-J	22PF 5% 100V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
231 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B37810-A3560-K2	56PF 10% 400V
241 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A4157-M	150UF 20% 25V
242 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A27	15,0UH 10%
243 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
251 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9121-G1	120 OHM 2% 0,35W
252 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6331-K	330PF 10% 100V
253 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A27	15,0UH 10%
254 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
255 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F297-S42	BFY 90 S42
256 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9220-G1	22 OHM 2% 0,35W
257 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9681-G1	680 OHM 2% 0,35W
258 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
259 1 ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3C11-X22	
260 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9822-G1	8,2KOHM 2% 0,35W
261 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
262 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
263 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6151-J	150PF 5% 100V
264 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% 0,35W
265 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
266 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F456	BFT 66
267 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9271-G1	270 OHM 2% 0,35W
268 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
269 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A21	4,7UH 10%
270 1 ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
271 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
272 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W

SYNTHESIZER

SYNTHESIZER

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
273 2 KONDENSATOR;FEST 274 CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
275 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A2686-M	68UF 20% 16V
3C1 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1780-U201	421
3C2 1 BAUGRUPPE BOARD ASSEMBLY	C42145-A50-B19	
311 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9680-G1	68 OHM 2% 0,35W
312 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9151-G1	150 OHM 2% 0,35W
313 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A968C-G1	68 OHM 2% 0,35W
314 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6330-J	33PF 5% 100V
315 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A18	2,7UH 10%
316 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B37810-A3222-S2	2200PF
318 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9750-G1	75 OHM 2% 0,35W
319 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9121-G1	120 OHM 2% 0,35W
320 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9750-G1	75 OHM 2% 0,35W
322 1 MISCHER;FREQUENZ MIXER STAGE;FREQ	Q67000-A1141	JE 500
341 1 TEILBAUGRUPPE SUBASSEMBLY	S42045-E388-S51	
351 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1781-U201	421
352 1 BAUGRUPPE BOARD ASSEMBLY	C42145-A50-B21	
361 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A18	2,7UH 10%
362 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
364 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	V42257-F2-A1	
391 1 TEILBAUGRUPPE SUBASSEMBLY	S42045-E388-S61	
401 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1782-U201	422
402 1 BAUGRUPPE BOARD ASSEMBLY	C42145-A50-B23	
411 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38212-A5020-C203	2,2PF +-0,25PF
412 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42233-W152-A	
413 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38212-J5100-H3	10PF 2,5%

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
414 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38212-A5030-C903	3,9PF +-0,25PF
415 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6820-J	82PF 5% 100V
416 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38212-A5020-C703	2,7PF +-0,25PF
417 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42233-W152-A	
418 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38212-J5100-H3	10PF 2,5%
419 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38212-A5030-C303	3,3PF +-0,25PF
420 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6101-J	100PF 5% 100V
421 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38212-A5030-C303	3,3PF +-0,25PF
422 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42233-W152-A	
423 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38212-J5100-H3	10PF 2,5%
424 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38212-A5020-C703	2,7PF +-0,25PF
425 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6820-J	82PF 5% 100V
426 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38212-A5030-C903	3,9PF +-0,25PF
427 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42233-W152-A	
428 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38212-J5100-H3	10PF 2,5%
429 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38212-A5020-C203	2,2PF +-0,25PF
435 1 HF-BUCHSE RF-CONN FEMALE	C42334-Z36-C25	B
451 18 LOETSTIFT SOLDER PIN	C39195-A134-C23	

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
CG1 1 BAUGRUPPE SUBASSEMBLY	C42145-A50-B13	
005 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1777-U201	423
011 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-B17-S1 BB109G	
012 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6101-J	100PF 5% 100V
013 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A19	3,3UH 10%
C14 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6103-K	10000PF 10% 100V
C15 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-B17-S1 BB109G	
017 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1227	BZX 97 C 4V7
018 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-A396	BAW 75
019 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42233-W153-A	
021 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6150-J	15PF 5% 100V
022 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6330-J	33PF 5% 100V
C23 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6180-J	18PF 5% 100V
024 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F456	BFT 66
C25 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
026 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
028 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K436-A10	
029 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A19	3,3UH 10%
030 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
031 8 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6331-K	330PF 10% 100V
C32 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
C33 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
034 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-A284-F39	HPA 5082-2800
C41 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-B17-S1 BB109G	
043 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A19	3,3UH 10%
C44 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6103-K	10000PF 10% 100V

TEILBAUGRUPPE

SUBASSEMBLY

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
045 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-B17-S1 BB109G	
046 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6430-J	43PF 5% 100V
049 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42233-W150-A	
050 1 KONDENSATOR VARIA CAPACITOR;VARIABLE	V42246-Z6-A6	1/11PF
051 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6150-J	15PF 5% 100V
052 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6330-J	33PF 5% 100V
053 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6180-J	18PF 5% 100V
054 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F456	BFT 66
055 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
056 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
058 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K436-A10	
059 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A19	3,3UH 10%
060 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
061 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6331-K	330PF 10% 100V
062 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
C63 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
064 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-A284-F39	HPA 5082-2800
071 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6180-J	18PF 5% 100V
072 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-B17-S1 BB109G	
073 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A19	3,3UH 10%
074 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6103-K	10000PF 10% 100V
079 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42233-W149-A	
080 1 KONDENSATOR VARIA CAPACITOR;VARIABLE	V42246-Z6-A6	1/11PF
C81 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6150-J	15PF 5% 100V
C82 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6330-J	33PF 5% 100V
C83 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6180-J	18PF 5% 100V

TEILBAUGRUPPE

SUBASSEMBLY

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
084 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F456	BFT 66
085 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
086 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
088 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K436-A10	
089 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A19	3,3UH 10%
090 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
091 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6331-K	330PF 10% 100V
092 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
093 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
094 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-A284-F39	HPA 5082-2800
122 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A19	3,3UH 10%
123 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F456	BFT 66
124 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6101-J	100PF 5% 100V
125 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
126 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
127 2 KONDENSATOR;FEST 128 CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V -
129 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9681-G1	680 OHM 2% 0,35W
130 1 ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
131 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
132 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
133 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32120-E9105-M	1UF 20% 63V
134 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9183-G1	18KOHM 2% 0,35W
135 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-H6104-K	0,1UF 10% 100V
141 19 LOETSTIFT SOLDER PIN	C39195-A134-C23	

TEILBAUGRUPPE

SUBASSEMBLY

www.shortwaveradio.ch

NR. NO.	STCK QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
001	1	BAUGRUPPE SUBASSEMBLY	C42145-A50-B12	
CC5	1	LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1783-U201	422
011	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6331-K	330PF 10% 100V
012 013	2	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
014	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
015	1	ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
016	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F247	BFW 30
017	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9030-G301	3,3 OHM 2% 0,35W
018	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9221-G1	220 OHM 2% 0,35W
019	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
020	1	MEHRLOCHKERN-SPULE MULTIAPERT CORE CO	V42237-L187-A	
023	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A4276-M	27UF 20% 25V
024	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9181-G1	180 OHM 2% 0,35W
C31	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6330-J	33PF 5% 100V
032	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K426-B10	
033	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6C6C-D8C0	6,8PF +-0,5PF
034	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6470-J	47PF 5% 100V
035	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K426-W10	
036 037	2	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6220-J	22PF 5% 100V

www.shortwaveradio.ch

NR. NO.	STCK QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
001	1	BAUGRUPPE SUBASSEMBLY	C42145-A50-B15	
005	1	LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1784-U201	421
006	1	FORMDRAEHTE;SATZ PREFORMED WIRES	S42045-E388-T31	
010	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
011	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
012	1	HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-A284-F39	HPA 5082-2800
013	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6152-K	1500PF 10% 100V
015	1	RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-F75-A	
016	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6680-J	68PF 5% 100V
017	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6222-K	2200PF 10% 100V
019	1	RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-F76-A	
020	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6271-J	270PF 5% 100V
021	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6152-K	1500PF 10% 100V
031	8	LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A33-C4	

www.shortwaveradio.ch

NR. NO.	STCK QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
001	1	BAUGRUPPE SUBASSEMBLY	C42145-A50-B16	
005	1	LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1785-U201	522
011 012	2	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6331-K	330PF 10% 100V
013 C14	2	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
015 016	2	HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-A284-F39	HPA 5082-2800
021	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-H1226	SN 54 LS 86J
022	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-H1222	SN 54 LS 10J
024	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-J759	SN 54 LS 192J
026	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6102-K	1000PF 10% 100V
027	1	HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-A396	BAW 75
C28	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y59-H	BCY 59-8
029	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9393-G1	39KOHM 2% 0,35W
030	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6103-K	10000PF 10% 100V
038	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
C41	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y59-H	BCY 59-8
042	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
043	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
044	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y59-H	BCY 59-8
045	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y79-H	BCY 79-8
046	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
047	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9470-G1	47 OHM 2% 0,35W
051	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9100-G1	10 OHM 2% 0,35W
052	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9163-G1	16KOHM 2% 0,35W
053	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A4226-M	22UF 20%
054	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
C55	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6101-J	100PF 5% 100V

TEILBAUGRUPPE

SUBASSEMBLY

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK NO. QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
056 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% C,35W
057 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
058 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A1475-M	4,7UF 20% 10V
059 1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A268-F72	MUA 723 HM
061 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
062 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9181-G1	180 OHM 2% 0,35W
063 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9183-G1	18KOHM 2% 0,35W
064 1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y59-H	BCY 59-8
065 1	DIODE DIODE	Q62702-Z1229	BZX 97 C 5V6
066 2 C67	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A1336-M	33UF 20% 10V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
001 1 BAUGRUPPE ASSEMBLY	C42145-A50-B17	
005 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1786-U201	522
011 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
012 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60218-Y18	BSY 18
013 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9391-G1	390 OHM 2% 0,35W
014 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-H1326-F9	SN 54 S 10 J
015 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-H6104-M	100NF 20% 100V
021 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-J739	SN 54 S 113J
022 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9392-G1	3,9KOHM 2% 0,35W
023 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-H541	SN 5406 J
024 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-J458	SN 54196 J
025 2 MIKROSCHALTKREIS 026 MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-J737	SN 54 LS 196J
C31 2 HALBLEITER;DIODE 032 SEMICONDUCTOR	Q62702-A284-F39	HPA 5082-2800
033 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
041 1 HALTERUNG MOUNTING	C42121-Z58-C1	

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
CC1 1 BAUGRUPPE SUBASSEMBLY	C42145-A50-B20	
005 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1787-U201	422
011 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6331-K	330PF 10% 100V
012 2 WIDERSTAND;FEST 013 RESISTOR;FIXED	W40212-A9123-G1	12KOHM 2% 0,35W
014 1 ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
015 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F456	BFT 66
016 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9200-G1	20 OHM 2% 0,35W
017 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9010-G501	1,5 OHM 2% 0,35W
018 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
019 2 KONDENSATOR;FEST 020 CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
021 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K429-W10	
022 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
023 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6820-J	82PF 5% 100V
C24 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6100-D	10PF +-0,5PF 100V
025 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
026 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9100-G1	10 OHM 2% 0,35W
027 2 WIDERSTAND;FEST 028 RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
029 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F108-Z VG95288BFY90	SI NPN 0,2W
030 1 RCHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
031 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
032 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9200-G1	20 OHM 2% 0,35W
033 1 MEHRLOCHKERN-SPULE MULTIAPERT CORE CO	V42237-L188-A	
C34 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K440-B10	
035 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
C36 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A4276-M	27UF 20% 25V
037 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A18	2,7UH 10%

TEILBAUGRUPPE

SUBASSEMBLY

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
041 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9151-G1	150 OHM 2% 0,35W
042 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9390-G1	39 OHM 2% 0,35W
043 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9151-G1	150 OHM 2% C,35W
C44 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6390-J	39PF 5% 100V
C45 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K431-W10	
047 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6560-J	56PF 5% 100V
048 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K429-W1C	
C49 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6100-D	10PF +-0,5PF 100V
C50 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6470-J	47PF 5% 100V
051 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K429-W1C	
052 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6120-J	12PF 5% 100V
053 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6470-J	47PF 5% 100V
054 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K429-W1C	
C55 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6050-D600	5,6PF +-0,5PF
056 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6330-J	33PF 5% 100V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NC. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
001 1 BAUGRUPPE SUBASSEMBLY	C42145-A50-B22	
004 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1788-U201	422
011 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6331-K	330PF 10% 100V
012 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% 0,35W
013 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9390-G1	39 OHM 2% 0,35W
014 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9392-G1	3,9KOHM 2% 0,35W
015 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
016 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6102-K	1000PF 10% 100V
C18 1 ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
019 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F456	BFT 66
020 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9200-G1	20 OHM 2% 0,35W
021 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K433-D10	
022 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6080-D200	8,2PF +-0,5PF
023 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6470-J	47PF 5% 100V
024 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
029 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A18	2,7UH 10%
030 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% 0,35W
031 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9270-G1	27 OHM 2% 0,35W
032 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9392-G1	3,9KOHM 2% 0,35W
033 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
034 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6102-K	1000PF 10% 100V
035 1 ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
036 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F297-S42	BFY 90 S42
C37 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A3476-M	47UF 20% 10V
041 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
042 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9200-G1	20 OHM 2% 0,35W

TEILBAUGRUPPE

SUBASSEMBLY

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK NO. QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
043 1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K433-D10	
044 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6080-D200	8,2PF +-0,5PF
045 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6331-K	330PF 10% 100V
046 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6470-J	47PF 5% 100V
051 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% 0,35W
052 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9200-G1	20 OHM 2% 0,35W
053 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
054 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
055 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6102-K	1000PF 10% 100V
056 1	ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
057 1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F297-S42	BFY 90 S42
058 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9200-G1	20 OHM 2% 0,35W
059 1	DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A18	2,7UH 10%
C60 1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K433-D10	
061 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6331-K	330PF 10% 100V
062 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6080-D200	8,2PF +-0,5PF
063 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6470-J	47PF 5% 100V
064 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6331-K	330PF 10% 100V
C65 1	DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A18	2,7UH 10%

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
001 1 SYNTHESIZER SYNTHESIZER	C42145-A50-A7	
003 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A50-C161	
010 1 VERDRAHTUNG;SATZ WIRING SET	S42045-E389-T501	
021 2 KONDENSATOR;FEST 022 CAPACITOR;FIXED	B37810-A3222-S2	2200PF -
041 1 TEILBAUGRUPPE SUBASSEMBLY	S42045-E389-S1	
101 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1790-U201	422
102 1 BAUGRUPPE BOARD ASSEMBLY	C42145-A50-B25	
111 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
112 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9391-G1	390 OHM 2% 0,35W
113 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
114 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60218-Y18-S1	BSY18
121 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-J739	SN 54 S 113J
122 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-J458	SN 54196 J
123 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
124 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6151-J	150PF 5% 100V
125 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K474-L10	
126 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6221-J	220PF 5% 100V
127 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6471-J	470PF 5% 100V
128 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
129 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9220-G1	22 OHM 2% 0,35W
130 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-H6104-M	100NF 20% 100V
131 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
132 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9392-G1	3,9KOHM 2% 0,35W
133 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-H6104-M	100NF 20% 100V
134 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y59-H	BCY 59-8
135 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6271-J	270PF 5% 100V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
136 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K565-A	
137 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
138 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
139 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-H6104-M	100NF 20% 100V
140 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
151 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-H6104-M	100NF 20% 100V
152 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z2-A38	100UH 5%
153 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A2566-M	56UF 20% 10V
161 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K566-A	
162 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6220-J	22PF 5% 100V
163 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6121-J	120PF 5% 100V
164 1 MISCHER MIXER	V42298-Z1-A1	SRA1
171 3 KONDENSATOR;FEST 173 CAPACITOR;FIXED	B37810-A3222-S2	2200PF
174 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	V42257-F2-A1	
175 1 HF-BUCHSE RF-CONN FEMALE	C42334-Z36-C25	B
176 3 STECKVERBINDER 178 CONNECTOR	V42257-F2-A1	
2C1 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1791-U201	424
2C2 1 BAUGRUPPE BOARD ASSEMBLY	C42145-A50-B26	
211 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
212 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
213 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6100-D	10PF +-0,5PF 100V
214 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
215 1 ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
216 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
217 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F297-S42	BFY 90 S42
218 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
219 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9121-G1	120 OHM 2% 0,35W
220 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9181-G1	180 OHM 2% 0,35W
221 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
225 1 MISCHER;FREQUENZ MIXER STAGE;FREQ	Q67000-A1141	JE 500
228 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9151-G1	150 OHM 2% 0,35W
229 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9390-G1	39 OHM 2% 0,35W
230 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9151-G1	150 OHM 2% 0,35W
235 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6391-J	390PF 5% 100V
236 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K444-A10	
237 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6680-J	68PF 5% 100V
238 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6681-J	680PF 5% 100V
239 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K445-A10	
240 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6220-J	22PF 5% 100V
241 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6391-J	390PF 5% 100V
251 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
252 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
253 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A4685-M	6,8UF 20%
254 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
255 2 HALBLEITER;DIODE 256 SEMICONDUCTOR	Q62702-A284-F39	HPA 5082-2800 -
257 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-H6224-M	0,22UF 20% 100V
258 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9202-G1	2KOHM 2% 0,35W
259 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9221-G1	220 OHM 2% 0,35W
263 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A4157-M	150UF 20% 25V
264 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32110-F9474-M	470NF 20% 63V
267 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
268 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W

SYNTHESIZER

SYNTHESIZER

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
269 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A5107-M	100UF 20% 40V
270 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A2277-M	390UF 20% 10V
271 2 WIDERSTAND;FEST 272 RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W -
273 16 STECKVERBINDER 288 CONNECTOR	C42334-A69-A1	3000PF -
289 2 HALBLEITER;DIODE 290 SEMICONDUCTOR	Q62702-A284-F39	HPA 5082-2800 -
291 1 TEILBAUGRUPPE SUBASSEMBLY	S42045-E389-S31	
292 1 TEILBAUGRUPPE SUBASSEMBLY	S42045-E388-S32	
293 1 TEILBAUGRUPPE SUBASSEMBLY	S42045-E389-S33	
301 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1792-U201	424
302 BAUGRUPPE BOARD ASSEMBLY	C42145-A50-B30	
311 1 OSZILLATOR OSCILLATOR;RF	Q94606-A1000-J	10,00000 MHZ
312 1 BEFESTIGUNGSTEILE HARDWARE KIT	C42145-A50-D2	
314 1 SCHALTER;SCHIEBE- SWITCH;SLIDE	C42315-A60-A2	
316 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
317 1 DROSSEL REACTOR	W41237-C6100-A37 MS75089-11	100UH 10%
318 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A4276-M	27UF 20% 25V
321 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
322 1 ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
323 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
324 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
325 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60218-Y18-S1	DSY18
326 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K436-W10	
327 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6100-D	10PF +-0,5PF 100V
328 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60218-Y18-S1	DSY18
329 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9271-G1	270 OHM 2% 0,35W
330 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A40	180,0UH 10%

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
331 1 ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
332 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
333 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
334 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6331-K	330PF 10% 100V
335 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
336 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A40	180,0UH 10%
341 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
342 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
343 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6102-K	1000PF 10% 100V
344 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F165	BFY81
345 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
346 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6151-J	150PF 5% 100V
347 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6681-J	680PF 5% 100V
348 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K446-B10	
349 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
350 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A40	180,0UH 10%
351 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
352 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
356 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
357 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6102-K	1000PF 10% 100V
360 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
361 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
362 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
363 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
364 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F165	BFY81
365 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
366 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
367 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6100-D	10PF +-0,5PF 100V
368 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
371 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6020-D200	2,2PF +-0,5PF
372 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K434-W10	
373 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38213-J5240-H3	24PF 2,5% 400V
374 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6020-D700	2,7PF +-0,5PF
375 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6120-J	12PF 5% 100V
376 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6020-D700	2,7PF +-0,5PF
377 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K434-W10	
378 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38213-J527C-H3	27PF 2,5% 400V
379 1 KONDENSATOR; FEST CAPACITOR; FIXED	W40052-A6020-D7	2,7+-0,5PF 100V
380 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6120-J	12PF 5% 100V
381 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6020-D700	2,7PF +-0,5PF
382 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K434-W10	
383 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6080-D200	8,2PF +-0,5PF
384 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38212-J5180-H3	18PF 2,5%
391 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A21	4,7UH 10%
392 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
398 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
399 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F297-S42	BFY 90 S42
400 1 ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
401 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
402 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9822-G1	8,2KOHM 2% 0,35W
403 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
404 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NC. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
4C5 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K429-W10	
4C6 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6151-J	150PF 5% 100V
4C7 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6680-J	68PF 5% 100V
411 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
412 2 KONDENSATOR;FEST 413 CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
417 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
418 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
419 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9822-G1	8,2KOHM 2% 0,35W
420 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
421 1 ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
422 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
423 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F297-S42	BFY 90 S42
424 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
425 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9121-G1	120 OHM 2% 0,35W
426 1 ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
427 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F297-S42	BFY 90 S42
428 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K434-W10	
429 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6330-J	33PF 5% 100V
430 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6331-K	330PF 10% 100V
431 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
432 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
435 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9470-G1	47 OHM 2% 0,35W
436 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6330-J	33PF 5% 100V
437 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K434-W10	
438 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6102-K	1000PF 10% 100V
439 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
442 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6102-K	1000PF 10% 100V
443 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A21	4,7UH 10%
444 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
445 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
446 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
447 2 KONDENSATOR;FEST 448 CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V -
449 1 ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
450 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
451 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F297-S42	BFY 90 S42
452 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
453 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
454 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6220-J	22PF 5% 100V
455 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K434-W10	
456 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6060-D800	6,8PF +-0,5PF
457 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
458 1 ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
459 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F297-S42	BFY 90 S42
460 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6331-K	330PF 10% 100V
461 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
465 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A4276-M	27UF 20% 25V
466 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
467 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A4276-M	27UF 20% 25V
468 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A2277-M	390UF 20% 10V
471 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6080-D200	8,2PF +-0,5PF
472 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6820-J	82PF 5% 100V
473 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K567-A	

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
474 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
475 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9271-G1	270 OHM 2% 0,35W
476 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
477 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y79-H	BCY 79-8
478 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-A396	BAW 75
479 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6820-J	82PF 5% 100V
481 2 STECKVERBINDER 482 CONNECTOR	V42257-F2-A1	-
483 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A69-A10	M 1POL AG
484 1 HF-BUCHSE RF-CONN FEMALE	C42334-Z36-C25	B
485 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	V42257-F2-A1	
486 3 HF-BUCHSE 488 RF-CONN FEMALE	C42334-Z36-C25	B -
489 3 STECKVERBINDER 491 CONNECTOR	C42334-A69-A21	M 1POL AG -
492 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A69-A10	M 1POL AG
493 1 HF-BUCHSE RF-CONN FEMALE	C42334-Z36-C25	B
495 1 TEILBAUGRUPPE SUBASSEMBLY	S42045-E389-S42	

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
001 1 BAUGRUPPE SUBASSEMBLY	C42145-A50-B24	
005 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1789-U201	421
010 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42233-W151-A	
011 2 HALBLEITER;DIODE	Q62702-B17-S1	
012 SEMICONDUCTOR	BB109G	-
013 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B615C-J	15PF 5% 100V
014 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A21	4,7UH 10%
015 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-L6473-M	47NF 20% 50V
016 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6470-J	47PF 5% 100V
017 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
018 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A2226-M	22UF 20% 16V
019 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W
020 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
021 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6151-J	150PF 5% 100V
022 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B668C-J	68PF 5% 100V
023 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
024 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F297-S42	BFY 90 S42
025 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% 0,35W
026 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A21	4,7UH 10%
027 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6220-J	22PF 5% 100V
028 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
029 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9822-G1	8,2KOHM 2% 0,35W
030 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
031 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K431-D10	
032 2 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6560-J	56PF 5% 100V
033		-
034 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F297-S42	BFY 90 S42
035 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W

TEILBAUGRUPPE

SUBASSEMBLY

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM			BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
C36	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6680-J	68PF 5% 100V
C37	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-A6040-D700	4,7PF +-0,5PF
C38	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
C39	1	ROHRKERN TUBULAR CORE	B62110-A3011-X22	
C42 C43	2	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V -

TEILBAUGRUPPE

SUBASSEMBLY

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK NO. QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
001 1	BAUGRUPPE SUBASSEMBLY	C42145-A50-B27	
005 1	LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1793-U201	421
011 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5203-H500	20,5NF 2,5% 63V
C12 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32435-A2104-M	100NF 20% 160V
013 1	RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-F77-A	
014 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5103-H	10NF 2,5% 63V
015 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32435-A2154-M	150NF 20% 160V
016 1	RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-F78-A	
017 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5143-H700	14,7NF 2,5% 63V
018 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5123-H100	12,1NF 2,5% 63V
019 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32435-A2104-M	100NF 20% 160V
021 5	LOETSTIFT SOLDER PIN	C39195-A134-C23	

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
001 1 BAUGRUPPE SUBASSEMBLY	C42145-A50-B29	
CC5 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1794-U201	522
C11 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
C12 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
C13 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
C14 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y59-H	BCY 59-8
C15 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-H6104-M	100NF 20% 100V
C16 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
C17 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
C18 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
C19 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6330-J	33PF 5% 100V
C20 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
C21 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
C22 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y59-H	BCY 59-8
C24 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-H6104-M	100NF 20% 100V
C25 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-H285	SN 5410 J
C26 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-J739	SN 54 S 113J
C27 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-J985	SN 54167 J
C28 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-H1327	SN S 30 J
C29 3 MIKROSCHALTKREIS C31 MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-J737	SN 54 LS 196J -
C32 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-J745	SN 54 LS 290 J
C41 1 LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A118-C1	
C42 2 HALTERUNG MOUNTING	C42121-Z58-C1	

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
001 1 BAUGRUPPE	C42145-A50-B31	
005 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42047-L1795-U201	422
011 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-J739	SN 54 S 113J
014 2 KONDENSATOR;FEST 015 CAPACITOR;FIXED	W40052-H6472-M	4,7NF 20% 100V
016 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A21	4,7UH 10%
C17 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z2-A30	47UH 5%
C18 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A2566-M	56UF 20% 10V
019 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
020 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A2566-M	56UF 20% 10V
021 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
022 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45268-A2566-M	56UF 20% 10V
025 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-J982	SN 54 LS 390 J
C26 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9392-G1	3,9KOHM 2% 0,35W
027 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9681-G1	680 OHM 2% 0,35W
028 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9392-G1	3,9KOHM 2% 0,35W
029 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9681-G1	680 OHM 2% 0,35W
032 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
C33 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9391-G1	390 OHM 2% 0,35W
C34 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y59-H	BCY 59-8
035 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-J982	SN 54 LS 390 J
036 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9392-G1	3,9KOHM 2% 0,35W
C37 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9681-G1	680 OHM 2% 0,35W
038 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9392-G1	3,9KOHM 2% 0,35W
039 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9681-G1	680 OHM 2% 0,35W

TEILBAUGRUPPE

SUBASSEMBLY

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
502 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E708-U201	527
506 1 KLEBESCHILD LABEL	H68410-K65	LGB
508 2 Fassung SOCKET	Q67000-B1163-F9	C931602
509 110 LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A33-C7	
510 2 WIDERSTAND;FEST 511 RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W -
512 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
513 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
514 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
515 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60218-X50-V6	BSX 50-6
516 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B4106-M	10UF 20% 40V
517 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-B9221-G1	220 OHM 2% 0,66W
520 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z517-B1	4051 B BURNIN LGB
521 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX334K B95005-J44-B100	0,33UF 10% 50V
522 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z517-B1	4051 B BURNIN LGB
523 3 WIDERSTAND;FEST 525 RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W -
526 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9181-G1	180 OHM 2% 0,35W
528 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A192-A503	F 96POL
529 1 STECKVERBINDER CONNECTOR;ELEC	C42145-A51-B49	F 96POL
530 1 STECKVERBINDER CONNECTOR;ELEC	C42145-A51-B50	F 96POL
531 1 STECKVERBINDER CONNECTOR;ELEC	C42145-A51-B51	F 96POL
532 1 STECKVERBINDER CONNECTOR;ELEC	C42145-A51-B52	F 64POL
533 7 STECKVERBINDER 539 CONNECTOR	C42334-Z58-C23	F 16-POL -
540 1 STECKVERBINDER CONNECTOR;ELEC	C42145-A51-B53	F 64POL
541 1 STECKVERBINDER CONNECTOR;ELEC	C42145-A51-B54	F 64POL
542 28 ROHRNIET TUBULAR RIVET	D7340-J60-M33	
543 1 STECKVERBINDER CONNECTOR;ELEC	C42334-Z36-C29	

VERDRAHTUNGS-
BAUGRUPPE
WIRING BOARD

E530
02.04.80

S42045-E708-A1-03-7449

1+

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
545 1 KONTAKT RESILIENT CONTACT	C42334-Z58-C20	48-POL

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
5C1 1 TIEFPASSFILTER LOW PASS FILTER	C42145-A51-B13	
5C2 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E709-U201	422
5C3 1 HF-BUCHSE RF-CONN FEMALE	C44334-Z13-C5	BNC
5C4 1 STECKVERBINDER CONNECTOR;ELEC	C42334-Z36-C26	
5C5 3 KONDENSATOR;FEST 5C7 CAPACITOR;FIXED	B37411-B2322-S	3,2NF +50%-20% -
5C8 1 STECKVERBINDER CONNECTOR;ELEC	C42334-Z36-C26	
509 4 LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A118-C1	
510 1 FORMDRAEHTE;SATZ PREFORMED WIRES	S42045-E709-T1	
511 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A51-C116	
515 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A43	330,0UH 10%
516 8 DIODE 523 DIODE	Q68000-A4731-F25	1N 5802 -
524 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
525 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A43	330,0UH 10%
526 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J17-B100 CK06BX103K	10000PF 10%200V
527 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
528 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
529 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9221-G1	220 OHM 2% 0,35W
530 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A925-Z 747HM	
531 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A409-F25	UM 4001 B
532 1 DIODE DIODE	Q60201-Y46	BAY 46
533 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
534 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
535 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
536 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
538 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A13	1UH 10%
539 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95004-J31-B100 CK05BX471K	470PF 10% 200V

FILTER;TIEFPASZ-

FILTER;LOW PASS

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
540 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9560-G1	56 OHM 2% 0,35W
541 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9361-G1	360 OHM 2% 0,35W
542 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9560-G1	56 OHM 2% 0,35W
543 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A43	330,0UH 10%
544 3 KONDENSATOR;FEST	B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
546 CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K	-
547 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1232	BZX 97 C 7V5
548 1 DIODE DIODE	Q60201-Y46	BAY 46
549 2 WIDERSTAND;FEST	W40212-A9681-G1	680 OHM 2% 0,35W
550 RESISTOR;FIXED		-
551 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
555 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W
556 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
557 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J53-B100 CK06BX105K	1UF 10% 50V
558 2 WIDERSTAND;FEST	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
559 RESISTOR;FIXED		-
560 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A43	330,0UH 10%
561 2 DIODE	Q62702-A397	BAW 76
562 DIODE		-
570 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D59	2,2+-0,25PF100V
571 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	5800583-350000.152	
572 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D4	56PF 2% 100V
574 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D67	10PF 2% 100V
575 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	5800583-350000.152	
576 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D72	140PF 2% 100V
578 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D68	12PF 2% 100V
579 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	5800583-350000.152	
580 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D6	150PF 2% 100V
582 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D66	8,2+-0,25PF100V
583 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	5800583-350000.152	

FILTER;TIEFPASZ-

FILTER;LOW PASS

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
584 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D72	140PF 2% 100V
585 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D19	68PF 2% 100V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
501 1 VORSELEKTION PRESELECTION	C42145-A50-A1	
502 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E710-U201	526
505 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A50-C155	
507 1 FORMDRAEHTE;SATZ PREFORMED WIRES	S42045-E710-T1	
508 1 KABELSCHUH CABLE SOCKET	D46211-A501	
509 3 SCHEIBE WASHER	C42145-A50-C151	
511 1 LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A118-C1	
512 1 LOETSTIFT SOLDER PIN	C39195-A134-C24	
513 3 HF-BUCHSE 515 RF-CONN FEMALE	C42334-Z36-C25	B -
516 13 STECKVERBINDER 528 CONNECTOR	C42334-A69-A1	3000PF -
529 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A69-A12	M 1POL AU
541 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K423-A10	
542 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2162-F200	
543 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G215-A	
544 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-B2262-F100	2,61NF 1% 250V
545 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-B2322-F400	3,24NF 1% 250V
546 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G216-A	
547 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2781-F700	
548 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-B2242-F900	2,49NF 1% 250V
549 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G213-A	
550 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2371-F400	
551 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2111-G300	113PF+-2PF 250V
552 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G214-A	
553 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2141-G700	
554 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2111-G300	113PF+-2PF 250V
555 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2371-F400	

www.shortwaveradio.ch

NR. NO.	STCK QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
556	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G213-A	
557	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G217-A	
558	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2391-F200	
559	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2151-G400	
560	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G218-A	
561	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2930-G100	
562	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2900-G900	
563	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2930-G100	
564	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G218-A	
565	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2151-G400	
566	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2391-F200	
567	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G217-A	
568	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G219-A	
569	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2241-G900	
570	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2121-G700	
571	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G217-A	
572	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2760-G800	
573	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2820-G500	
574	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2760-G800	
575	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G217-A	
576	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2121-G700	
577	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2241-G900	
578	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G219-A	
579	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G220-A	
580	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2121-G100	
581	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2630-G400	

VORSELEKTION

PRESELECTION

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
582 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G220-A	
583 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2101-G200	
584 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2630-G400	
585 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2121-G100	
586 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G220-A	
587 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G221-A	
588 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2900-G900	
589 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2560-G200	
590 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G221-A	
591 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2730-G200	
592 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2560-G200	
593 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2900-G900	
594 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G221-A	
595 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G222-A	
596 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2660-G500	
597 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2340-F800	
598 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G222-A	
599 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2530-G600	
600 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2340-F800	
601 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2660-G500	
602 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G222-A	
603 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G223-A	
604 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2530-G600	
605 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2240-F900	
606 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G224-A	
607 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2230-F700	

VORSELEKTION

PRESELECTION

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
608 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2240-F900	
609 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2530-G600	
610 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G223-A	
611 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G225-A	
612 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2430-F200	
613 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2200-F	
614 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G225-A	
615 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2260-F700	
616 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2200-F	
617 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2430-F200	
618 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G225-A	
619 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2561-F	
620 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2471-F500	
621 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G226-A	
622 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2101-G500	
623 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2341-F800	
624 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G226-A	
625 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2950-G300	
626 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2162-F500	
627 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-G227-A	
628 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2391-F	
629 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K423-A1C	
633 2 KONDENSATOR;FEST	CK06BX103K	10000PF 10%200V
634 CAPACITOR;FIXED	B95005-J17-B100	-
636 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
637 2 RELAIS;ANKER	V42280-Z15-A1	24V
638 RELAY;ARMATURE		-
639 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027

VORSELEKTION

PRESELECTION

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
640 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
641 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
642 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
643 2 RELAIS;ANKER 644 RELAY;ARMATURE	V42280-Z15-A1	24V -
645 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
646 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
647 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
648 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
649 2 RELAIS;ANKER 650 RELAY;ARMATURE	V42280-Z15-A1	24V -
651 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
652 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
653 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
654 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
655 2 RELAIS;ANKER 656 RELAY;ARMATURE	V42280-Z15-A1	24V -
657 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
658 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
659 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
661 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
662 2 RELAIS;ANKER 663 RELAY;ARMATURE	V42280-Z15-A1	24V -
664 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
665 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
666 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
667 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
668 2 RELAIS;ANKER 669 RELAY;ARMATURE	V42280-Z15-A1	24V -
670 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
671 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8

VORSELEKTION

PRESELECTION

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
672 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
673 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
674 2 RELAIS;ANKER 675 RELAY;ARMATURE	V42280-Z15-A1	24V -
676 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
677 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
678 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
679 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
680 2 RELAIS;ANKER 681 RELAY;ARMATURE	V42280-Z15-A1	24V -
682 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
683 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
684 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
685 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
686 2 RELAIS;ANKER 687 RELAY;ARMATURE	V42280-Z15-A1	24V -
688 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
689 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
690 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
691 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
692 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
693 1 RELAIS;ANKER RELAY;ARMATURE	V42280-Z15-A1	24V
694 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
695 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
696 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
697 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z547-B1	4081 B BURNIN LGB
698 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z544-B1	4011 B BURNIN LGB
699 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z547-B1	4081 B BURNIN LGB
700 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z580-B1	4073 B BURNIN LGB

VORSELEKTION

PRESELECTION

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
705 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z544-B1	4011 B BURNIN LGB
706 2 MIKROSCHALTKREIS 707 MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z548-B1	4071 B BURNIN LGB -
708 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z586-B1	4075 B BURNIN LGB
709 2 MIKROSCHALTKREIS 710 MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z529-B1	4028 B BURNIN LGB -
711 10 WIDERSTAND;FEST 720 RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W -

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
5C1 1 VERSTAERKER AMPLIFIER	C42145-A50-A2	
5C2 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E711-U201	426
5C3 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E711-U202	424
5C5 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A50-C156	
5C7 1 FORMDRAEHTE;SATZ PREFORMED WIRES	S42045-E711-T1	
5C8 1 SCHIRMWAND SHIELD	C42145-A50-B9	
5C9 2 WAERMEABLEITER 5C10 HEAT SINK	C42121-Z21-C2	TO-5 -
511 13 LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A118-C1	
512 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A69-A1	3000PF
513 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A69-A12	M 1POL AU
514 2 STECKVERBINDER 515 CONNECTOR	C42334-A69-A1	3000PF -
518 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A69-A1	3000PF
519 2 HF-BUCHSE 520 RF-CONN FEMALE	C42334-Z36-C25	B -
521 2 SCHEIBE WASHER	C42145-A50-C151	
524 1 Steckverbinder CONNECTOR, ELEC	C42334-A251-A1	
525 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
526 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W
527 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
528 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
529 2 WIDERSTAND;FEST 530 RESISTOR;FIXED	W40212-A9680-G1	68 OHM 2% 0,35W -
531 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
532 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
535 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% 0,35W
536 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
537 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
538 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95004-J37-B100 CK05BX102K	1000PF 10% 200V

HF-VERSTAERKER

RF AMPLIFIER

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
539 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V
540 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9121-G1	120 OHM 2% 0,35W
541 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
542 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
543 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
544 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
545 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F429	2N 5109
546 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V
547 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9060-G801	6,8 OHM 2% 0,35W
548 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9680-G1	68 OHM 2% 0,35W
549 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
550 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95004-J37-B100 CK05BX102K	1000PF 10% 200V
551 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45265-A9475-M	4,7UF 20% 100V
552 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A33	47,0UH 10%
553 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
554 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
555 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
556 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9220-G1	22 OHM 2% 0,35W
557 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9621-G1	620 OHM 2% 0,35W
558 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
559 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9181-G1	180 OHM 2% 0,35W
560 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F429	2N 5109
561 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9270-G1	27 OHM 2% 0,35W
562 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
563 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D1	22PF 2% 200V
564 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J44-B100 CK06BX334K	0,33UF 10% 50V

HF-VERSTAERKER

RF AMPLIFIER

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
565 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9150-G1	15 OHM 2% 0,35W
566 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9560-G1	56 OHM 2% 0,35W
570 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K427-D10	
571 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D4C	82PF 2% 200V
572 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K433-D10	
573 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D37	47PF 2% 200V
574 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9151-G1	150 OHM 2% 0,35W
575 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9360-G1	36 OHM 2% 0,35W
576 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9151-G1	150 OHM 2% 0,35W
577 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
578 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45170-E4225-M	2,2UF 20% 40V
579 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
580 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
581 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
582 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	*W40212-A9333-G1	33KOHM 2% 0,35W
583 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V
584 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
585 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
586 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9470-G1	47 OHM 2% 0,35W
587 2 TRANSISTOR 588 TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8 -
589 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
590 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
591 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
592 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
596 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
597 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9301-G1	300 OHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
598 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9333-G1	33KOHM 2% 0,35W
599 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
600 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9180-G1	18 OHM 2% 0,35W
601 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V
602 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9301-G1	300 OHM 2% 0,35W
603 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
604 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9470-G1	47 OHM 2% 0,35W
605 2 TRANSISTOR 606 TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8 -
607 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
608 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
609 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
610 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
615 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
616 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9151-G1	150 OHM 2% 0,35W
617 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9333-G1	33KOHM 2% 0,35W
618 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
619 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9360-G1	36 OHM 2% 0,35W
620 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V
621 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9151-G1	150 OHM 2% 0,35W
622 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
623 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9470-G1	47 OHM 2% 0,35W
624 2 TRANSISTOR 625 TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8 -
626 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
627 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
628 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
629 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
634 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
635 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
636 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9333-G1	33KOHM 2% 0,35W
637 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9620-G1	62 OHM 2% 0,35W
638 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V
639 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
640 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
641 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
642 2 TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
643 TRANSISTOR		-
644 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
645 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
646 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
647 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
650 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
651 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
652 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9333-G1	33KOHM 2% 0,35W
653 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9910-G1	91 OHM 2% 0,35W
654 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V
655 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
656 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
657 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9100-G1	10 OHM 2% 0,35W
658 2 TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
659 TRANSISTOR		-
660 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
661 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
662 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
663 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
667 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
668 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9680-G1	68 OHM 2% 0,35W
669 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9333-G1	33KOHM 2% 0,35W
670 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9131-G1	130 OHM 2% 0,35W
671 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V
672 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9680-G1	68 OHM 2% 0,35W
673 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
674 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9180-G1	18 OHM 2% 0,35W
675 2 TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
676 TRANSISTOR		-
677 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
678 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
679 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
680 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
684 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
685 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9620-G1	62 OHM 2% 0,35W
686 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9333-G1	33KOHM 2% 0,35W
687 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9201-G1	200 OHM 2% 0,35W
688 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V
689 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9620-G1	62 OHM 2% 0,35W
690 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
691 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9220-G1	22 OHM 2% 0,35W
692 2 TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
693 TRANSISTOR		-
694 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
695 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
696 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
697 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
701 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
702 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9620-G1	62 OHM 2% 0,35W
703 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9333-G1	33KOHM 2% 0,35W
704 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
705 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V
706 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9620-G1	62 OHM 2% 0,35W
707 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
708 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9220-G1	22 OHM 2% 0,35W
709 2 TRANSISTOR 710 TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8 -
711 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
712 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
713 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
714 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
717 3 DIODE 719 DIODE	Q62702-A397	BAW 76 -
720 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
721 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95004-J37-B100 CK05BX102K	1000PF 10% 200V
722 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45170-A4225-M	2,2UF 20%
724 2 LEUCHTDIODE 725 LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027 -
726 2 WIDERSTAND;FEST 727 RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W -
728 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
729 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
730 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z515-B1	4050 B BURNIN LGB
731 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
732 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
733 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9181-G1	180 OHM 2% 0,35W
734 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z514-B1	4049 B BURNIN LGB

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
740 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9105-G1	1MAOHM 2% 0,35W
741 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
742 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9105-G1	1MAOHM 2% 0,35W
743 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
744 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z544-B1	4011 B BURNIN LGB
745 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
746 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z573-B1	4023 B BURNIN LGB
747 2 DIODE 748 DIODE	Q62702-A397	BAW 76 -
749 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A251-A1	F 2POL AG
750 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z529-B1	4028 B BURNIN LGB
754 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J17-B100 CK06BX103K	10000PF 10%200V
755 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
756 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A251-A1	F 2POL AG
757 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9824-G1	820KOHM 2% 0,35W
758 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J23-B100 CK06BX223K	22000PF 10%100V
759 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9394-G1	390KOHM 2% 0,35W
760 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z508-B1	4024 B BURNIN LGB
761 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
762 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A5198-F205	1.801.9027
763 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z534-B1	4029 B BURNIN LGB
764 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V
765 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9474-G1	470KOHM 2% 0,35W
766 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
770 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
771 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9393-G1	39KOHM 2% 0,35W
772 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A1197-Z LM111H	

HF-VERSTAERKER

RF AMPLIFIER

www.shortwaveradio.ch

NR. NO.	STCK QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
773	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J17-B100 CK06BX103K	10000PF 10%200V
774	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45170-A4225-M	2,2UF 20%
775	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9123-G1	12KOHM 2% 0,35W
776	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
777	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9393-G1	39KOHM 2% 0,35W
778	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9824-G1	820KOHM 2% 0,35W
779	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A1197-Z LM111H	
780	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
781	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9392-G1	3,9KOHM 2% 0,35W
782	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
783	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9822-G1	8,2KOHM 2% 0,35W
784	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9824-G1	820KOHM 2% 0,35W
790	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9273-G1	27KOHM 2% 0,35W
791	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V
792	1	HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-A393-F39	HPA 5082-2810
793	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J17-B100 CK06BX103K	10000PF 10%200V
794	1	HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-A393-F39	HPA 5082-2810
795	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
796 797	2	DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
798	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
799	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A933C-G1	33 OHM 2% 0,35W
8C0	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F297-S42	BFY 90 S42
8C1	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9821-G1	820 OHM 2% 0,35W
8C2	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95004-J37-B100 CK05BX102K	1000PF 10% 200V
8C3	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45265-A9475-M	4,7LF 20% 100V
804	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
805 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
806 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F297-S42	BFY 90 S42
807 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J23-B100 CK06BX223K	22000PF 10%100V
808 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
809 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D2	33PF 2% 200V
810 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9391-G1	390 OHM 2% 0,35W
811 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% 0,35W
812 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
813 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
814 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45265-A9475-M	4,7UF 20% 100V
815 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95004-J37-B100 CK05BX102K	1000PF 10% 200V
816 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J23-B100 CK06BX223K	22000PF 10%100V
817 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9390-G1	39 OHM 2% 0,35W
818 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F429	2N 5109
819 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
820 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
821 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9221-G1	220 OHM 2% 0,35W
822 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
823 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J17-B100 CK06BX103K	10000PF 10%200V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
501 1 MISCHER MIXER	C42145-A50-A3	
502 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E712-U201	424
503 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E712-U202	423
504 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E712-U203	422
505 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A50-C157	
506 2 DECKEL CAP	C42145-A50-C163	
507 1 FORMDRAEHTE;SATZ PREFORMED WIRES	S42045-E712-T1	
508 3 WAERMEABLEITER 510 HEAT SINK	C42121-Z21-C2	TO-5 -
511 16 LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A118-C1	
512 1 BEFESTIGUNGSTEILE HARDWARE KIT	C42145-A50-D3	
513 6 SCHEIBE WASHER	C42145-A50-C151	
515 7 STECKVERBINDER 521 CONNECTOR	C42334-A69-A1	3000PF -
522 6 HF-BUCHSE 527 RF-CONN FEMALE	C42334-Z36-C25	B -
528 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A69-A12	M 1POL AU
545 2 KONDENSATOR;FEST 546 CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V -
547 2 HALBLEITER;DIODE 548 SEMICONDUCTOR	Q68000-A525-F39	HPA 5082-3081 -
549 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
550 3 DROSSEL 552 REACTOR	V42237-Z3-A43	330,0UH 10% -
553 2 WIDERSTAND;FEST 554 RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W -
555 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
556 3 KONDENSATOR;FEST 558 CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V -
559 3 KONDENSATOR;FEST 561 CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V -
562 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	747HM Q67000-A925-Z	
563 4 WIDERSTAND;FEST 566 RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W -
567 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9470-G1	47 OHM 2% 0,35W
568 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
569 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
574 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A1349-F199	M 9 E
575 1 KONTAKTBLECH CONTACT	C42145-A50-C132	
576 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-C34	18PF 5% 200V
577 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX681K B95004-J34-B100	680PF 10% 200V
578 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
579 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9681-G1	680 OHM 2% 0,35W
581 1 UEBERTRAGER TRANSFORMER	V42237-Z5-A	
582 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-C20	39PF 5% 100V
583 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX681K B95004-J34-B100	680PF 10% 200V
584 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V
585 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
586 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9150-G1	15 OHM 2% 0,35W
587 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
588 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9271-G1	270 OHM 2% 0,35W
589 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
590 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	V42294-Z23-A1	CP640
591 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A11	0,68UH 10%
592 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
593 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX681K B95004-J34-B100	680PF 10% 200V
594 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42237-L182-A	
595 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX681K B95004-J34-B10C	680PF 10% 200V
596 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V
597 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX681K B95004-J34-B100	680PF 10% 200V
598 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A21	4,7UH 10%
603 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W

MISCHER

MIXER

www.shortwaveradio.ch

NR. NO.	STCK QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
604	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D62	3,9 +-0,25PF 100V
605	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
606 607	2	HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-A393-F39	HPA 5082-2810 -
608	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
609	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9473-G1	47KOHM 2% 0,35W
610	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9302-G1	3KOHM 2% 0,35W
611 613	3	STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A251-A1	F 2POL AG -
615	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX681K B95004-J34-B100	680PF 10% 200V
616	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9121-G1	120 OHM 2% 0,35W
617	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9391-G1	390 OHM 2% 0,35W
618	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9181-G1	180 OHM 2% 0,35W
619	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
620	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K436-G10	
621	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX681K B95004-J34-B100	680PF 10% 200V
622	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F429	2N 5109
623	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9560-G1	56 OHM 2% 0,35W
624	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX681K B95004-J34-B100	680PF 10% 200V
625	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
626	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9391-G1	390 OHM 2% 0,35W
627	1	MEHRLOCHKERN-SPULE MULTIAPERT CORE CO	V42237-L184-A	
630	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9271-G1	270 OHM 2% 0,35W
631	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K436-G10	
632	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX681K B95004-J34-B100	680PF 10% 200V
633	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX473K B95005-J29-B100	47000PF 10%100V
634	1	DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A23	6,8UH 10%
635	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V

MISCHER

MIXER

www.shortwaveradio.ch

NR. NO.	STCK QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
636	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9150-G1	15 OHM 2% 0,35W
637	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-D8	2N 3375
638	2	WIDERSTAND;FEST	W40212-A9120-G1	12 OHM 2% 0,35W
639		RESISTOR;FIXED		-
642	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
643	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V
644	1	DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A27	15,0UH 10%
645	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9821-G1	820 OHM 2% 0,35W
646	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60218-X50-V10	BSX 50-10
647	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
648	2	DIODE	Q62702-A397	BAW 76
649		DIODE		-
650	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9391-G1	390 OHM 2% 0,35W
651	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
652	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40026-L6475-M	4,7UF 20% 100V
653	2	DROSSEL	V42237-Z3-A27	15,0UH 10%
654		REACTOR		-
660	1	FILTER FILTER	S42046-E43-B1	73,03MAHZ
661	1	BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A50-D4	
662	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX152K B95005-J2-B100	1500PF 10% 200V
663	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
664	2	HALBLEITER;DIODE	Q68000-A525-F39	HPA 5082-3081
665		SEMICONDUCTOR		-
666	1	DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A25	10,0UH 10%
667	2	KONDENSATOR;FEST	CK06BX152K	1500PF 10% 200V
668		CAPACITOR;FIXED	B95005-J2-B100	-
669	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
670	2	KONDENSATOR;FEST	CK06BX152K	1500PF 10% 200V
671		CAPACITOR;FIXED	B95005-J2-B100	-
672	1	HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A525-F39	HPA 5082-3081
673	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX152K B95005-J2-B100	1500PF 10% 200V
674	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W

MISCHER

MIXER

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
675 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% C,35W
677 2 KONDENSATOR;FEST 678 CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-C21	33PF 5% 100V -
679 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A25	10,0UH 10%
680 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K423-D10	
681 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% C,35W
682 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9680-G1	68 OHM 2% 0,35W
683 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F429	2N 5109
684 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9681-G1	680 OHM 2% 0,35W
685 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9121-G1	120 OHM 2% 0,35W
686 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9473-G1	47KOHM 2% 0,35W
687 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% 0,35W
688 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9221-G1	220 OHM 2% 0,35W
689 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
690 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX152K B95005-J2-B100	1500PF 10% 200V
691 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42237-L182-A	
692 2 DROSSEL 693 REACTOR	V42237-Z3-A25	10,0UH 10% -
694 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX152K B95005-J2-B100	1500PF 10% 200V
697 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX152K B95005-J2-B100	1500PF 10% 200V
698 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
699 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
700 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A25	10,0UH 10%
701 2 HALBLEITER;DIODE 702 SEMICONDUCTOR	Q68000-A525-F39	HPA 5082-3081 -
703 3 KONDENSATOR;FEST 705 CAPACITOR;FIXED	CK06BX152K B95005-J2-B100	1500PF 10% 200V -
706 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
707 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A525-F39	HPA 5082-3081
708 2 KONDENSATOR;FEST 709 CAPACITOR;FIXED	CK06BX152K B95005-J2-B100	1500PF 10% 200V -

MISCHER

MIXER

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
710 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
711 1 MISCHER MIXER	V42298-Z2-A1	
712 1 RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-E39-A	
715 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
716 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B4226-M	22UF 20% 40V
717 2 WIDERSTAND;FEST 718 RESISTOR;FIXED	W40212-A9333-G1	33KOHM 2% 0,35W -
719 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
720 2 WIDERSTAND;FEST 721 RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W -
722 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z539-B1	4066 B BURNIN LGB
723 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
724 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B4685-M	6,8UF 20% 40V
725 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95005-J17-B100	10000PF 10%200V
726 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
727 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5222-F	2,2NF 1% 63V
728 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
729 1 RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-E24-A	
730 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5222-F	2,2NF 1% 63V
731 2 RM-KERN-SPULE 732 RM CORE COIL	V42232-E24-A	- -
733 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5222-F	2,2NF 1% 63V
734 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
737 2 WIDERSTAND;FEST 738 RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W -
739 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B4226-M	22UF 20% 40V
740 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95005-J17-B100	10000PF 10%200V
741 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
742 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
743 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
744 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95005-J17-B100	10000PF 10%200V
745 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
746 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% C,35W
747 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% C,35W
748 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95005-J17-B100	10000PF 10%200V
749 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9183-G1	18KOHM 2% 0,35W
750 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
751 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
752 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9681-G1	680 OHM 2% 0,35W
753 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9221-G1	220 OHM 2% 0,35W
754 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45170-E7474-M	470NF 20% 80V
757 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9681-G1	680 OHM 2% 0,35W
758 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
759 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
760 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% 0,35W
761 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
762 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45170-E7474-M	470NF 20% 80V
767 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9183-G1	18KOHM 2% 0,35W
768 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9273-G1	27KOHM 2% 0,35W
769 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9392-G1	3,9KOHM 2% 0,35W
770 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9393-G1	39KOHM 2% 0,35W
771 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
772 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	747HM Q67000-A925-Z	
773 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95005-J17-B100	10000PF 10%200V
774 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A25	10,0UH 10%
775 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W

MISCHER

MIXER

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
776 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9183-G1	18KOHM 2% 0,35W
777 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9124-G1	120KOHM 2% 0,35W
778 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
779 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
780 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9303-G1	30KOHM 2% 0,35W
781 3 DIODE 783 DIODE	Q62702-A397	BAW 76 -
784 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9473-G1	47KOHM 2% 0,35W
785 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
786 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9273-G1	27KOHM 2% 0,35W
787 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
788 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	741HM Q67000-A97-Z	OPERATIONSVERST
789 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95005-J17-B100	10000PF 10%200V
790 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX152K B95005-J2-B100	1500PF 10% 200V
791 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A25	10,0UH 10%
796 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX472K B95005-J11-B100	4700PF 10% 200V
797 2 HALBLEITER;DIODE 798 SEMICONDUCTOR	Q62702-A393-F39	HPA 5082-2810 -
799 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
8C0 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
8C1 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
8C5 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
8C6 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
8C7 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
8C8 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B4226-M	22UF 20% 40V
8C9 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95005-J17-B100	10000PF 10%200V
810 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
811 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W

MISCHER

MIXER

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
812 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
813 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
814 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
815 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
816 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
817 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9201-G1	200 OHM 2% 0,35W
819 4 STECKVERBINDER 822 CONNECTOR	C42334-A251-A1	F 2POL AG -

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
5C1 1 ZF-VERSTAERKER IF-AMPLIFIER	C42145-A50-A4	
502 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E713-U201	424
503 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E713-U202	523
5C4 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E713-U203	424
5C5 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A50-C158	
507 1 FORMDRAEHTE;SATZ PREFORMED WIRES	S42045-E713-T1	
5C8 2 KABELSCHUH CABLE SOCKET	D46211-A501	
5C9 6 SCHEIBE WASHER	C42145-A50-C151	
510 19 LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A118-C1	
511 2 LOETSTIFT SOLDER PIN	C39195-A134-C24	
515 13 STECKVERBINDER 527 CONNECTOR	C42334-A69-A1	3000PF -
528 6 HF-BUCHSE 533 RF-CONN FEMALE	C42334-Z36-C25	B -
534 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A69-A1	3000PF
535 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A69-A12	M 1POL AU
545 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5822-H500	8,25NF 2,5% 63V
546 1 RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-E40-A	
547 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5822-H500	8,25NF 2,5% 63V
548 2 WIDERSTAND;FEST 549 RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W -
550 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
551 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z539-B1	4066 B BURNIN LGB
552 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
553 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9621-G1	620 OHM 2% 0,35W
554 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
555 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9621-G1	620 OHM 2% 0,35W
556 2 WIDERSTAND;FEST 557 RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W -
558 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
559 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5222-F	2,2NF 1% 63V
560 1 RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-E24-A	
561 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5222-F	2,2NF 1% 63V
562 2 RM-KERN-SPULE 563 RM CORE COIL	V42232-E24-A	-
564 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5222-F	2,2NF 1% 63V
565 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9821-G1	820 OHM 2% 0,35W
566 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
567 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
570 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9183-G1	18KOHM 2% 0,35W
571 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
572 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y66	BCY 66
573 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
574 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9120-G1	12 OHM 2% 0,35W
575 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
576 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B3155-M	1,5UF 20% 25V
577 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
578 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z539-B1	4066 B BURNIN LGB
579 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
580 2 WIDERSTAND;FEST 581 RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W -
582 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX101K B95004-J19-B100	100PF 10% 200V
583 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9271-G1	270 OHM 2% 0,35W
584 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y66	BCY 66
585 2 WIDERSTAND;FEST 586 RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W -
590 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A3107-M	100UF 20% 20V
591 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
592 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V

www.shortwaveradio.ch

NR. NO.	STCK QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
593	1	RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-E24-A	
594 595	2	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5222-F	2,2NF 1% 63V -
596 597	2	RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-E24-A	 -
598	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5222-F	2,2NF 1% 63V
599	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9821-G1	820 OHM 2% 0,35W
600	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
601	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9183-G1	18KOHM 2% 0,35W
602	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
603	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y66	BCY 66
604	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
605	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9270-G1	27 OHM 2% 0,35W
606	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
607	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
608	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
609	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z539-B1	4066 B BURNIN LGB
614	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B4685-M	6,8UF 20% 40V
615	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
616 617	2	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W -
618	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX101K B95004-J19-B100	100PF 10% 200V
619	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
620	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
621 622	2	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W -
623	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
624	1	RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-E24-A	
625 626	2	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5222-F	2,2NF 1% 63V -
627 628	2	RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-E24-A	 -

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
629 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5222-F	2,2NF 1% 63V
630 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9821-G1	820 OHM 2% 0,35W
635 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
636 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9183-G1	18KOHM 2% 0,35W
637 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
638 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
639 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
640 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9390-G1	39 OHM 2% 0,35W
641 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
642 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
643 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A3107-M	100UF 20% 20V
644 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
645 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
646 2 HALBLEITER;DIODE 647 SEMICONDUCTOR	Q62702-A393-F39	HPA 5082-2810 -
648 2 STECKVERBINDER 649 CONNECTOR	C42334-A251-A1	F 2POL AG -
650 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9390-G1	39 OHM 2% 0,35W
651 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A2686-M	68UF 20% 16V
652 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9821-G1	820 OHM 2% 0,35W
653 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	LM111H Q67000-A1197-Z	
654 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
655 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX223K B95005-J23-B100	22000PF 10%100V
656 2 HALBLEITER;DIODE 657 SEMICONDUCTOR	Q62702-A393-F39	HPA 5082-2810 -
658 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D40	82PF 2% 200V
660 1 WIDERSTAND;VERAEN RESISTOR;VARIABLE	V42215-Z4-A1C	10 KOHM 10% 0,5W
661 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
662 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX153K B95005-J20-B100	15000PF 10%100V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
663 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
664 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9183-G1	18KOHM 2% 0,35W
665 1 WIDERSTAND;VERAEN RESISTOR;VARIABLE	V42215-Z4-A13	100 KOHM 10% 0,5W
667 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
668 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A3156-M	15UF 20% 20V
669 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W
670 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32110-F9105-M	1UF 20% 63V
671 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
672 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9394-G1	390KOHM 2% 0,35W
673 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	741HM Q67000-A97-Z	OPERATIONSVERST
674 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1237	BZX 97 C 12
675 1 WIDERSTAND;VERAEN RESISTOR;VARIABLE	V42215-Z4-A12	50 KOHM 10% 0,5W
676 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
677 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	LM110H Q67000-A1C79-Z	
678 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
680 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
681 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32110-F9155-M	1,5UF 20% 63V
682 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
683 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	RC07GF475J B95202-J205-B100	4,7MAOHM5%0,25W
684 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
685 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	741HM Q67000-A97-Z	OPERATIONSVERST
686 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
687 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9564-G1	560KOHM 2% 0,35W
688 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W
689 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
690 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX223K B95005-J23-B100	22000PF 10%100V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
691 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
695 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX473K B95005-J29-B100	47000PF 10%100V
696 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W
697 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
698 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
699 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
700 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
701 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
702 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B4226-M	22UF 20% 40V
703 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D64	5,6PF+-0,25PF100V
704 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A1073-F72	MUA 748 HM
705 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
706 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9683-G1	68KOHM 2% 0,35W
707 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
708 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9683-G1	68KOHM 2% 0,35W
709 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
710 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B4685-M	6,8UF 20% 40V
712 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z555-B1	4047 B BURN IN
713 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9333-G1	33KOHM 2% 0,35W
714 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX101K B95004-J19-B100	100PF 10% 200V
715 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
716 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
717 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
718 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX101K B95004-J19-B100	100PF 10% 200V
719 1 WIDERSTAND;VERAEN RESISTOR;VARIABLE	V42215-Z4-A7	1 KOHM 10% 0,5W
720 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-A393-F39	HPA 5082-2810

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
721 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
722 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
723 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1228	BZX 97 C 5V1
724 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
725 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
726 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
727 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
728 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W
729 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1235	BZX 97 C 10
730 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B4685-M	6,8UF 20% 40V
731 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W
735 1 WIDERSTAND;VERAEN RESISTOR;VARIABLE	V42215-Z4-A10	10 KOHM 10% 0,5W
736 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W
737 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
738 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
739 1 WIDERSTAND;VERAEN RESISTOR;VARIABLE	V42215-Z4-A12	50 KOHM 10% 0,5W
740 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
741 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
742 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
743 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
744 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX104K B95004-J73-B100	0,1UF 10% 50V
748 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
749 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
750 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9124-G1	120KOHM 2% 0,35W
751 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
752 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	747HM Q67000-A925-Z	

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
753 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
754 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9224-G1	220KOHM 2% 0,35W
755 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
756 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9224-G1	220KOHM 2% 0,35W
757 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
758 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
759 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
760 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
761 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
765 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
766 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
767 2 WIDERSTAND;FEST 768 RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W -
769 2 DIODE 770 DIODE	Q62702-A397	BAW 76 -
772 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
773 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
774 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
775 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z539-B1	4066 B BURNIN LGB
776 2 WIDERSTAND;FEST 777 RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W -
780 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9683-G1	68KOHM 2% 0,35W
781 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
782 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z539-B1	4066 B BURNIN LGB
783 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
784 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
785 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40025-F6335-M	3,3UF 20% 60V
786 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
787 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
788 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9564-G1	560KOHM 2% 0,35W
789 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	LM111H Q67000-A1197-Z	
790 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B3106-M	10UF 20% 25V
791 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9273-G1	27KOHM 2% 0,35W
792 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
812 1 HALTEVORRICHTUNG RTNR	C42121-A25-A3	
815 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
816 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W
817 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W
818 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
819 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
820 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
821 1 KONDNSATORSORTMENT CAP ASSORTMENT	S42045-E713-R1	
822 1 STEUERQUARZ CONTROL CRYSTAL	Q80144-A3000-H	3,000000 MHZ
823 2 HALBLEITER;DIODE 824 SEMICONDUCTOR	Q62702-B2	BB 103 BLAU
825 1 KONDNSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D9	270PF 2% 100V
826 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
827 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
828 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9273-G1	27KOHM 2% 0,35W
829 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
830 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
831 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5561-H200	562PF 2,5% 63V
832 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D9	270PF 2% 100V
833 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
836 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D34	18PF 2% 200V
837 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9123-G1	12KOHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
838 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
839 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
840 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
841 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
842 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9393-G1	39KOHM 2% 0,35W
843 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
844 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5102-H	1NF 2,5% 63V
845 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
846 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-D86-A	
847 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
848 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
849 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
850 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
852 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
853 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1235	BZX 97 C 10
854 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
855 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
856 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
857 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
858 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
859 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
860 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
861 3 DIODE 863 DIODE	Q62702-A397	BAW 76 -
864 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
865 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
866 2 WIDERSTAND;FEST 867 RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W -

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK NO. QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
868 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX222K B95005-J5-B100	2200PF 10% 200V
869 1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
870 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9123-G1	12KOHM 2% 0,35W
871 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
872 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
873 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
874 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9393-G1	39KOHM 2% 0,35W
875 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
876 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5102-H	1NF 2,5% 63V
877 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
878 1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-D86-A	
879 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
880 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
881 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
882 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX104K B95004-J73-B100	0,1UF 10% 50V
883 1	DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
884 1	DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A25	10,0UH 10%
885 1	DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A49	1,0MH 10%
886 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
887 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D38	56PF 2% 200V
888 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5102-H	1NF 2,5% 63V
889 1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-D86-A	
890 1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9470-G1	47 OHM 2% 0,35W
895 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
896 1	DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
897 1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95005-J17-B100	10000PF 10%200V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NC. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
898 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9391-G1	390 OHM 2% 0,35W
899 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
900 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q68000-A513-F39	HPA 5082-3188
901 2 WIDERSTAND;FEST 902 RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W -
903 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
904 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95005-J17-B100	10000PF 10%200V
905 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9560-G1	56 OHM 2% 0,35W
906 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
907 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9560-G1	56 OHM 2% 0,35W
910 1 RAHMEN FRAME	C42145-A50-B8	
911 1 MISCHER MIXER	V42298-Z1-A1	SRA1
912 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
913 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9271-G1	270 OHM 2% 0,35W
914 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
915 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
916 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
917 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9470-G1	47 OHM 2% 0,35W
918 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
919 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D22	27PF 2% 100V
920 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
921 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K429-B10	
922 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D63	4,7PF +-0,25PF
923 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9271-G1	270 OHM 2% 0,35W
924 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
925 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
926 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
927 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9470-G1	47 OHM 2% 0,35W
928 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
929 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D22	27PF 2% 100V
930 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
931 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K429-B10	
932 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38210-A5010-C3	1PF+-0,25PF
933 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42235-K429-B10	
934 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D22	27PF 2% 100V
935 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D66	8,2+-0,25PF100V
936 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
937 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9822-G1	8,2KOHM 2% 0,35W
938 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F429	2N 5109
939 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
940 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
941 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9220-G1	22 OHM 2% 0,35W
942 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9821-G1	820 OHM 2% 0,35W
943 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42237-L183-A	
944 2 KONDENSATOR;FEST 945 CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V -
946 3 DROSSEL 948 REACTOR	V42237-Z3-A21	4,7UH 10% -
949 2 KONDENSATOR;FEST 950 CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V -

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NC. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
501 1 FRONTEINHEIT 2 FRONT UNIT	C42145-A51-B3	
503 1 VERDRAHTUNG;SATZ WIRING SET	S42045-E715-T1 C1	
505 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A51-C119	
520 1 FRONTBAUGRUPPE FRONT MODULE	S42045-E715-S1	
521 12 SENKSCHRAUBE SCREW	D965-L100-S1	
522 2 SENKSCHRAUBE SCREW	D965-J80-S1	
524 1 NF-VERSTAERKER AF AMPLIFIER	S42045-E716-S3	
525 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D20	
530 1 WIDERSTAND;VERAEN RESISTOR;VARIABLE	W40099-A8103-M2	10KOHM 20% 0,15W
531 1 SCHALTERFELD SWITCH PANEL	C42145-A51-B30	
532 2 SENKSCHRAUBE SCREW	D963-L80-S1	
533 1 LAUTSPRECHER LOUDSPEAKER	V42276-A2002-A1	
534 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D25	
536 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-Z3-C117	2-POL. B
537 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C22334-Z2-C24	
540 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q62703-Q44-F39	HPA 5082-44C3
541 1 HALTERUNG HOLDER	Q62901-B65	ZUBEHOER
542 1 MESZINSTRUMENT METER;SPCL SCALE	V42282-Z11-A1	
543 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D6	
545 1 HF-LEITUNG RF-CABLE;SPECIAL	V42251-A237-U100	230MM;Z=50 OHM

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NC. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
602 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E715-U201	526
606 1 KLEBESCHILD LABEL	H68410-K65	LGB
611 11 LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A118-C1	
612 1 KONTAKT RESILIENT CONTACT	C42334-Z58-C19	96-POL
615 5 DIODE 619 DIODE	Q62702-A397	BAW 76 -
620 1 SCHALTERPLATTE 8 SWITCH PLATE	S42045-E715-S2	
621 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D3	
622 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B4105-M	1UF 20% 40V
623 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9432-G1	4,3KOHM 2% 0,35W
624 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
628 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
629 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9121-G1	120 OHM 2% 0,35W
630 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A251-A1	F 2POL AG
633 3 WIDERSTAND;FEST 635 RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W -
637 1 DREHSCHALTER ROTORY SWITCH	V42261-Z35-A2	
638 1 DREHSCHALTER ROTORY SWITCH	V42261-Z35-A3	
639 1 SCHALTERFELD SWITCH PANEL	C42145-A51-B47	
640 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D3	
641 2 WIDERSTAND;FEST 642 RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W -
645 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1229	BZX 97 C 5V6
646 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
647 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
648 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
649 4 WIDERSTAND;FEST 652 RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W -
653 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z518-B1	4515 B BURNIN LGB
656 2 WIDERSTAND;FEST 657 RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W -

FRONTBAUGRUPPE

FRONT MODULE

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
658 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z570-B1	4001 B BURNIN LGB
660 1 SCHALTER;DRUCK- SWITCH;PUSH	V42262-Z13-A2	Z=50 OHM
661 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D5	
664 16 OPTO-HALBLEITER 679 OPTOSEMICONDUCTOR	Q68000-A5205-F2	CQX 10 -
680 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9681-G1	680 OHM 2% 0,35W
685 6 DREHSCHALTER 690 ROTORY SWITCH	V42261-Z35-A5	-
691 1 DREHSCHALTER ROTORY SWITCH	V42261-Z35-A6	
692 1 SCHALTERFELD SWITCH PANEL	C42145-A51-B46	
693 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D4	
694 2 WIDERSTANDSNETZ 695 RESISTOR NETWORK	V42210-Z15-A17	10 KOHM 2% -

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
710 1 SCHALTERFELD SWITCH PANEL	C42145-A51-B48	
712 1 VERDRAHTUNG;SATZ WIRING SET	S42045-E715-T102	
715 2 DREHSCHALTER 716 ROTORY SWITCH	V42261-Z35-A7	-
717 1 WIDERSTAND;VERAEN RESISTOR;VARIABLE	W40098-K8472-M1	4,7KOHM 20%
718 1 DREHSCHALTER ROTORY SWITCH	V42261-Z35-A1	
719 1 DREHSCHALTER ROTORY SWITCH	V42261-Z37-A1	
720 1 WIDERSTAND;VERAEN RESISTOR;VARIABLE	W40098-K8472-M1	4,7KOHM 20%

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
5C1 1 FRONTEINHEIT 1 FRONT UNIT	C42145-A51-B2	
503 1 VERDRAHTUNG;SATZ WIRING SET	S42045-E716-T101	
5C5 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A51-C118	
518 8 SENKSCHRAUBE SCREW	D965-L100-S1	
519 6 SENKSCHRALBE SCREW	D965-J80-S1	
520 1 FRONTBAUGRUPPE FRONT MODULE	S42045-E716-S1	
522 1 ANZEIGEEINHEIT INDICATION UNIT	S42045-E716-S2	
524 1 NF-VERSTAERKER AF AMPLIFIER	S42045-E716-S3	
525 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D20	
530 1 WIDERSTAND;VERAEN RESISTOR;VARIABLE	W40099-A8103-M2	10KOHM 20% 0,15W
531 1 SCHALTERFELD SWITCH PANEL	C42145-A51-B30	
532 2 SENKSCHRAUBE SCREW	D963-L80-S1	
533 1 LAUTSPRECHER LOUDSPEAKER	V42276-A2002-A1	
534 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D25	
536 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-Z3-C117	2-POL. B
537 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C22334-Z2-C24	
540 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q62703-Q44-F39	HPA 5082-4403
541 1 HALTERUNG HOLDER	Q62901-B65	ZUBEHOER
542 1 MESZINSTRUMENT METER;SPCL SCALE	V42282-Z11-A1	
543 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D6	
544 1 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q62703-Q44-F39	HPA 5082-4403
545 1 HALTERUNG HOLDER	Q62901-B65	ZUBEHOER
546 1 IMPULSGEBER PULSE GENERATOR	V42283-Z17-A1	
549 1 HF-LEITUNG RF-CABLE;SPECIAL	V42251-A237-U100	230MM;Z=50 OHM

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
602 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E716-U201	526
603 1 FORMDRAEHTE;SATZ PREFORMED WIRES	S42045-E716-T11	
606 1 KLEBESCHILD LABEL	H68410-K65	LGB
607 4 STECKVERBINDER 610 CONNECTOR	C42334-Z42-C28	F 20-POL -
611 23 LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A118-C1	
612 1 KONTAKT RESILIENT CONTACT	C42334-Z58-C19	96-POL
615 5 DIODE 619 DIODE	Q62702-A397	BAW 76 -
620 1 SCHALTERPLATTE 4 SWITCH PLATE	S42045-E716-S6	
621 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D22	
622 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B4105-M	1UF 20% 40V
623 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9432-G1	4,3KOHM 2% 0,35W
624 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
628 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
629 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9121-G1	120 OHM 2% 0,35W
630 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A251-A1	F 2POL AG
631 1 SCHALTERPLATTE 2 SWITCH PLATE	S42045-E716-S5	
632 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D3	
633 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
635 2 MIKROSCHALTKREIS 636 MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z547-B1	4081 B BURNIN LGB -
637 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z559-B1	4044 B BURNIN LGB
638 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
639 4 WIDERSTAND;FEST 642 RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W -
645 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
646 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
647 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
649 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W

FRONTBAUGRUPPE

FRONT MODULE

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
650 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
651 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
653 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
654 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
655 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
657 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
658 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
659 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
660 1 LED-PLATTE LED PLATE	S42045-E716-S4	
664 4 TASTE 667 SWITCH	V42263-Z11-A8	-
668 1 SCHALTERFELD SWITCH PANEL	C42145-A51-B28	
669 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D3	
670 5 WIDERSTAND;FEST 674 RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W -
677 1 DREHSCHALTER ROTORY SWITCH	V42261-Z35-A3	
678 1 DREHSCHALTER ROTORY SWITCH	V42261-Z35-A2	
682 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J17-B100 CK06BX103K	10000PF 10%200V
683 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
684 1 WIDERSTAND VARIA RESISTOR;VARIABLE	W40961-B8221-M1	220 OHM 20% 0,5W
685 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
686 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
687 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A1197-Z LM111H	
688 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
689 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
693 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
694 1 WIDERSTAND VARIA RESISTOR;VARIABLE	W40961-B8221-M1	220 OHM 20% 0,5W
695 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
696 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
697 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A1197-Z LM111H	
698 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
699 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
702 2 WIDERSTAND;FEST 703 RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W -
705 7 MIKROSCHALTKREIS 711 MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z595-B1	4511 B BURNIN LGB -
712 3 WIDERSTAND;FEST 714 RESISTOR;FIXED	V42210-Z16-A6	220 OHM 2% -
715 6 WIDERSTAND;FEST 720 RESISTOR;FIXED	W40212-A9221-G1	220 OHM 2% 0,35W -
721 3 WIDERSTAND;FEST 723 RESISTOR;FIXED	V42210-Z16-A6	220 OHM 2% -
726 2 MIKROSCHALTKREIS 727 MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z559-B1	4044 B BURNIN LGB -
730 4 WIDERSTAND;FEST 733 RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W -

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
801 1 ANZEIGETEIL SIGNALLING MODULE	C42145-A51-B32	
802 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E716-U202	524
806 1 KLEBESCHILD LABEL	H68410-K65	LGB
807 4 STECKVERBINDER 810 CONNECTOR	C42334-Z42-C27	S 20-POL. -
815 7 LEUCHTDIODE 821 LIGHT EMTG DIODE	Q68000-A4807-F39	5082-7653 -
822 7 FASSUNG SOCKET	Q67000-B4141-F9	14POL.-DIL/WRAP
823 2 WIDERSTAND;FEST 824 RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W -
828 14 WIDERSTAND;FEST 841 RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W -
845 2 TASTE 846 SWITCH	V42263-Z11-A7	- -
847 1 Taste SWITCH	V42263-Z11-A7	
848 4 TASTE 851 SWITCH	V42263-Z11-A7	-
852 1 SCHALTER SWITCH	V42262-Z13-A1	
853 1 SCHALTERFELD SWITCH PANEL	C42145-A51-B26	
854 1 BEFESTIGUNGSTEILE HARDWARE KIT	C42145-A51-D2	
857 4 WIDERSTAND;FEST 860 RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W -
862 2 WIDERSTAND;FEST 863 RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W -
865 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z570-B1	4001 B BURNIN LGB
866 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z518-B1	4515 B BURNIN LGB
868 14 OPTO-HALBLEITER 881 OPTOSEMICONDUCTOR	Q68000-A5205-F2	CQX 10 -
883 2 OPTO-HALBLEITER 884 OPTOSEMICONDUCTOR	Q68000-A5205-F2	CQX 10 -
886 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
887 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
888 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1229	BZX 97 C 5V6
889 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
890 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9681-G1	680 OHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM			BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
902	1	LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E716-U203	422
911	7	LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A118-C1	
915	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
916	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B41588-C4107-T	100UF +50-10% 16V
917	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
918	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100 CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
919	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
920	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A1403-F7	TBA 810 AS
921	1	BEFESTIGUNG MOUNTING	C42145-A51-D21	
922	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A2107-M	100UF 20%
923	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9560-G1	56 OHM 2% 0,35W
924	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A337-M	330UF 20% 6,3V
925	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A2107-M	100UF 20%
926	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J11-B100 CK06BX472K	4700PF 10% 200V
927	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J2-B100 CK06BX152K	1500PF 10% 200V
928	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J44-B100 CK06BX334K	0,33UF 10% 50V
929	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9010-G1	1 OHM 2% 0,35W
930	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B41588-C4227-T	220UF +50-10% 16V
931	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM		BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
952	1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E716-U204	523
961	5 LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A118-C1	
965 968	4 LEUCHTDIODE LIGHT EMTG DIODE	Q62703-Q44-F39	HPA 5082-4403 -

LED PLATTE

LED PLATE

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM			BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
766	1	SCHALTERFELD SWITCH PANEL	C42145-A51-B27	
768	1	FORMDRAEHTE;SATZ PREFORMED WIRES	S42045-E716-T105	
770	1	DREHSCHALTER ROTORY SWITCH	V42261-Z37-A1	
771	1	WIDERSTAND;VERAEN RESISTOR;VARIABLE	W40098-K8472-M1	4,7KOHM 20%
772	1	DREHSCHALTER ROTORY SWITCH	V42261-Z35-A4	
773	2	TASTE	V42263-Z11-A8	
774		SWITCH		-

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
751 1 SCHALTERFELD SWITCH PANEL	C42145-A51-B29	
753 1 FORMDRAEHTE;SATZ PREFORMED WIRES	S42045-E716-T106	
755 2 DREHSCHALTER 756 ROTORY SWITCH	V42261-Z35-A7	-
757 1 WIDERSTAND;VERAEN RESISTOR;VARIABLE	W40098-K8472-M1	4,7KOHM 20%
758 1 DREHSCHALTER ROTORY SWITCH	V42261-Z35-A1	

SCHALTERPLATTE 4

SWITCH PLATE

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
502 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E717-U201	424
505 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A51-C112	
508 1 STECKVERBINDER CONNECTOR;ELEC	C42145-A51-B58	M 64POL
509 2 ROHRNIET TUBULAR RIVET	D7340-J100-M33	
510 1 LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A118-C1	
511 1 KLEBESCHILD LABEL	H68410-K65	LGB
515 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
516 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
517 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9271-G1	270 OHM 2% 0,35W
518 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
519 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
520 1 ANALOGE SCHALTUNG ANALOG CIRCUIT	Q67000-A535-F6	MC 1596 G
521 2 WIDERSTAND;FEST 522 RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W -
523 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9821-G1	820 OHM 2% 0,35W
524 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
525 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
526 2 KONDENSATOR;FEST 527 CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V -
528 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
529 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
530 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95005-J17-B100	10000PF 10%200V
531 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
532 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A4226-M	22UF 20%
533 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9271-G1	270 OHM 2% 0,35W
539 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
540 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A3156-M	15UF 20% 20V
541 1 RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-F47-A	

DEMODULATOR

DEMODULATOR

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
542 2 KONDENSATOR;FEST 543 CAPACITOR;FIXED	B33531-A5213-H500	21,5NF 2,5% 63V -
544 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% C,35W
545 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z539-B1	4066 B BURNIN LGB
546 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9823-G1	82KOHM 2% 0,35W
547 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
548 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9823-G1	82KOHM 2% 0,35W
549 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	741HM Q67000-A97-Z	OPERATIONSVERST
550 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% C,35W
551 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B4226-M	22UF 20% 40V
552 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W
553 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
554 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
555 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
556 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
557 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
558 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A1107-M	100UF 20% 10V
559 1 EK-KERN-SPULE EK CORE COIL	V42222-F112-A	
560 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
561 2 HALBLEITER;DIODE 562 SEMICONDUCTOR	Q62702-A393-F39	HPA 5082-2810 -
563 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
564 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
565 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
566 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9683-G1	68KOHM 2% 0,35W
567 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
568 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
569 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX334K B95005-J44-B100	0,33UF 10% 50V

DEMODULATOR

DEMODULATOR

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
570 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9183-G1	18KOHM 2% 0,35W
571 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
572 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
573 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
574 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
575 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9220-G1	22 OHM 2% 0,35W
576 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
577 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
578 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32110-F9474-M	470NF 20% 63V
579 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9823-G1	82KOHM 2% 0,35W
580 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	RC07GF475J B95202-J205-B100	4,7MAOHM5%0,25W
581 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX222K B95005-J5-B100	2200PF 10% 200V
582 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
583 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	LM111H Q67000-A1197-Z	
584 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W
585 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
586 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
590 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
591 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9683-G1	68KOHM 2% 0,35W
592 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
593 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
594 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX392K B95005-J10-B100	3900PF 10% 200V
595 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9683-G1	68KOHM 2% 0,35W
596 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95005-J17-B100	10000PF 10%200V
597 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
598 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z539-B1	4066 B BURNIN LGB

DEMODULATOR

DEMODULATOR

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NC. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
599 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
600 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9681-G1	680 OHM 2% 0,35W
601 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
602 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
603 2 WIDERSTAND;FEST 604 RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W -
605 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z539-B1	4066 B BURNIN LGB
606 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
611 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
612 2 WIDERSTAND;FEST 613 RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W -
614 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A1073-F72	MUA 748 HM
615 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-D64	5,6PF+-0,25PF100V
616 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W
617 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9162-G1	1,6KOHM 2% 0,35W
618 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
619 2 WIDERSTAND;FEST 620 RESISTOR;FIXED	W40212-A9821-G1	820 OHM 2% 0,35W -
621 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B4685-M	6,8UF 20% 40V
622 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9391-G1	390 OHM 2% 0,35W
623 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
624 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B4685-M	6,8UF 20% 40V
630 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
631 1 RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-F46-A	
632 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5102-H	1NF 2,5% 63V
633 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A2686-M	68UF 20% 16V
634 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9333-G1	33KOHM 2% 0,35W
635 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
636 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8

DEMODULATOR

DEMODULATOR

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM			BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
637	2	KONDENSATOR;FEST	B33531-A5103-H	10NF 2,5% 63V
638		CAPACITOR;FIXED		-
639	1	WIDERSTAND;FEST	W40212-A9123-G1	12KOHM 2% 0,35W
		RESISTOR;FIXED		
640	1	WIDERSTAND;FEST	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
		RESISTOR;FIXED		
641	1	WIDERSTAND;FEST	W40212-A9271-G1	270 OHM 2% 0,35W
		RESISTOR;FIXED		
642	1	KONDENSATOR;FEST	CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
		CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100	
643	1	KONDENSATOR;FEST	CK06BX222K	2200PF 10% 200V
		CAPACITOR;FIXED	B95005-J5-B100	
644	1	WIDERSTAND;FEST	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
		RESISTOR;FIXED		
645	2	WIDERSTAND;FEST	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
646		RESISTOR;FIXED		-
647	1	MIKROSCHALTKREIS	Q67000-A1073-F72	MUA 748 HM
		MICROCIRCUIT;LIN		
648	1	WIDERSTAND;FEST	W40212-A9333-G1	33KOHM 2% 0,35W
		RESISTOR;FIXED		
649	1	KONDENSATOR;FEST	W41245-D6017-D64	5,6PF+-0,25PF100V
		CAPACITOR;FIXED		
650	1	WIDERSTAND;FEST	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
		RESISTOR;FIXED		
651	1	TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
		TRANSISTOR		
652	1	WIDERSTAND;FEST	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
		RESISTOR;FIXED		
653	1	KONDENSATOR;FEST	B45181-A3107-M	100UF 20% 20V
		CAPACITOR;FIXED		
654	1	WIDERSTAND;FEST	W40212-A9560-G1	56 OHM 2% 0,35W
		RESISTOR;FIXED		
660	1	TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
		TRANSISTOR		
661	1	WIDERSTAND;FEST	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
		RESISTOR;FIXED		
662	1	WIDERSTAND;FEST	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W
		RESISTOR;FIXED		
663	1	TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
		TRANSISTOR		
664	1	WIDERSTAND;FEST	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
		RESISTOR;FIXED		
665	2	WIDERSTAND;FEST	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
666		RESISTOR;FIXED		-
667	1	WIDERSTAND;FEST	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
		RESISTOR;FIXED		
668	1	WIDERSTAND;FEST	W40212-A9273-G1	27KOHM 2% 0,35W
		RESISTOR;FIXED		
669	1	KONDENSATOR;FEST	CK06BX104K	0,1UF 10% 100V
		CAPACITOR;FIXED	B95005-J35-B100	
670	1	KONDENSATOR;FEST	B33531-A5562-H200	5,62NF 2,5% 63V
		CAPACITOR;FIXED		

DEMODULATOR

DEMODULATOR

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
671 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
672 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5213-H500	21,5NF 2,5% 63V
673 1 RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-F48-A	
674 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38226-J5331-J	330PF 5%
675 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38222-J5181-J	180PF 5% 400V
676 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5461-H400	464PF 2,5% 63V
677 1 DIODE DIODE	Q62702-B41	BB 113
678 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
679 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9183-G1	18KOHM 2% 0,35W
680 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
685 2 WIDERSTAND VARIA 686 RESISTOR;VARIABLE	W40961-B8472-M1	4,7KOHM 20% 0,5W -

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
501 1 F1-DEMODULATOR F1 DEMODULATOR	C42145-A50-A5	
502 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E718-U201	525
503 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E718-U202	524
505 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A50-C159	
507 1 FORMDRAEHTE;SATZ PREFORMED WIRES	S42045-E718-T1	
511 11 LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A118-C1	
515 18 STECKVERBINDER 532 CONNECTOR	C42334-A69-A1	3000PF -
533 3 STECKVERBINDER 535 CONNECTOR	C42334-A69-A12	M 1POL AU -
536 4 HF-BUCHSE 539 RF-CONN FEMALE	C42334-Z36-C25	B -
544 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
545 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9393-G1	39KOHM 2% 0,35W
546 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX222K B95005-J5-B100	2200PF 10% 200V
547 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9123-G1	12KOHM 2% 0,35W
548 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
549 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
550 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
551 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
552 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5102-H	1NF 2,5% 63V
553 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
554 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
555 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-D86-A	
558 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
559 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
560 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
561 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
562 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9221-G1	220 OHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
565 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9820-G1	82 OHM 2% 0,35W
566 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5102-H	1NF 2,5% 63V
567 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
568 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
569 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42231-D86-A	
570 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9271-G1	270 OHM 2% 0,35W
573 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
574 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
575 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
576 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9822-G1	8,2KOHM 2% 0,35W
577 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-F297-S42	BFY 90 S42
578 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
579 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% 0,35W
580 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
581 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
582 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
583 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
590 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
591 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9621-G1	620 OHM 2% 0,35W
592 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45170-E4474-M	470NF 20% 40V
593 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
594 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9242-G1	2,4KOHM 2% 0,35W
595 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A90-F14	CA 3028 A
597 2 DIODE	Q62702-A397	BAW 76
598 DIODE		-
599 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9273-G1	27KOHM 2% 0,35W
600 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5312-H600	3,16NF 2,5% 63V

www.shortwaveradio.ch

NR. NO.	STCK QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
604	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F98-A	
605	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W
606	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45170-E4334-M	330NF 20% 40V
607	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
608	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A90-F14	CA 3028 A
609	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9822-G1	8,2KOHM 2% 0,35W
610	1	DIODE DIODE	Q62702-Z1234	BZX 97 C 9V1
611	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32535-C1224-K	220NF 10% 100V
612 613	2	DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76 -
614	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
619	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
620	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
621	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9473-G1	47KOHM 2% 0,35W
622	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
623	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
624	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	LM111H Q67000-A1197-Z	
625	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
626	1	DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
627	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-B3686-M	68UF 20% 25V
628	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z513-B1	4046 B BURNIN LGB
629	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9123-G1	12KOHM 2% 0,35W
630	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F89-A	
631 632	2	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5822-H500	8,25NF 2,5% 63V -
633	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9564-G1	560KOHM 2% 0,35W
637	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6335-M	3,3UF 20%
638	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9822-G1	8,2KOHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
640 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W
641 1 DIODE DIODE	Q62702-B41	BB 113
642 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B33531-A5821-H500	825PF 2,5% 63V
643 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-E73-A	
645 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40016-A2151-G	
646 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9154-G1	150KOHM 2% 0,35W
647 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q68000-A4144-S42	2N 4416 S42
648 2 KONDENSATOR;FEST 649 CAPACITOR;FIXED	B33531-A5331-H200	332PF 2,5% 63V -
650 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% 0,35W
651 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
652 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6156-M	15UF 20%
653 2 WIDERSTAND;FEST 654 RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W -
655 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9123-G1	12KOHM 2% 0,35W
656 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
657 2 WIDERSTAND;FEST 658 RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W -
659 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
660 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
661 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
662 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z544-B1	4011 B BURNIN LGB
663 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z527-B1	4518 B BURNIN LGB
667 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9182-G1	1,8KOHM 2% 0,35W
668 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% 0,35W
669 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
670 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
671 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-S265	BSX 28
673 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A43	330,0UH 10%

F1-DEMODULATOR

F1DEMODULATOR

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
675 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6685-M	6,8UF 20% 50V
676 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
677 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
678 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
679 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1235	BZX 97 C 10
680 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A37	100,0UH 10%
700 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-K30	SN 84123 N
701 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-C1	22PF 5% 200V
702 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
703 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-C1	22PF 5% 200V
704 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
708 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-J83-F9	SN 8474 N
709 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9221-G1	220 OHM 2% 0,35W
710 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
711 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9221-G1	220 OHM 2% 0,35W
712 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
715 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-J83-F9	SN 8474 N
716 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-K30	SN 84123 N
718 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX153K B95005-J20-B100	15000PF 10%100V
719 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z539-B1	4066 B BURNIN LGB
720 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9203-G1	20KOHM 2% 0,35W
721 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
722 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% 0,35W
723 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9431-G1	430 OHM 2% 0,35W
725 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9203-G1	20KOHM 2% 0,35W
726 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
727 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% C,35W
728 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9431-G1	430 OHM 2% 0,35W
730 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z539-B1	4066 B BURNIN LGB
732 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX153K B95005-J20-B100	15000PF 10%100V
736 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9822-G1	8,2KOHM 2% 0,35W
737 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
738 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
739 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
740 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
741 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% C,35W
744 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9123-G1	12KOHM 2% 0,35W
745 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95005-J17-B100	10000PF 10%200V
746 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9123-G1	12KOHM 2% 0,35W
750 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9123-G1	12KOHM 2% 0,35W
751 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95005-J17-B100	10000PF 10%200V
753 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9822-G1	8,2KOHM 2% C,35W
754 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
755 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
756 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% C,35W
757 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
758 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
759 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9123-G1	12KOHM 2% 0,35W
763 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z529-B1	4028 B BURNIN LGB
766 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A25	10,0UH 10%
767 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45265-A4226-M	22UF 20% 25V
768 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V

F1-DEMODULATOR

F1DEMODULATOR

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
769 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9181-G1	180 OHM 2% 0,35W
770 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95005-J17-B100	10000PF 10%200V
771 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A680-F40	LM 209 H
772 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95005-J17-B100	10000PF 10%200V
774 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A33	47,0UH 10%
775 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
776 1 ANALOGE SCHALTUNG ANALOG CIRCUIT	V42293-L24-M1	LM 120 H-12
777 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6105-M	1UF 20% 50V
780 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A3156-M	15UF 20% 20V
781 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
782 1 DROSSEL REACTOR	V42237-Z3-A25	10,0UH 10%
790 1 KONSTRUKTIONSTEILE STRUCTURAL PARTS	C42145-A50-C152	
800 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A1461-F40	LM 224 D
801 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9303-G1	30KOHM 2% 0,35W
802 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W
803 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9752-G1	7,5KOHM 2% 0,35W
804 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9242-G1	2,4KOHM 2% 0,35W
805 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
806 3 MIKROSCHALTKREIS 808 MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z539-B1	4066 B BURNIN LGB
809 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9303-G1	30KOHM 2% 0,35W
810 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W
811 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9752-G1	7,5KOHM 2% 0,35W
812 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9242-G1	2,4KOHM 2% 0,35W
813 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
814 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32535-C3683-J	68NF 5% 250V
815 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32535-C3274-J	270NF 5% 250V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
816 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z539-B1	4066 B BURNIN LGB
817 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9303-G1	30KOHM 2% 0,35W
818 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W
819 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9752-G1	7,5KOHM 2% 0,35W
820 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9242-G1	2,4KOHM 2% 0,35W
821 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
822 2 KONDENSATOR;FEST 823 CAPACITOR;FIXED	B32535-C3683-J	68NF 5% 250V -
827 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
828 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	LM111H Q67000-A1197-Z	
829 2 WIDERSTAND;FEST 830 RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W -
831 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
832 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
833 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	RC07GF125J B95202-J184-B100	1,2MAOHM5%0,25W
834 2 WIDERSTAND;FEST 835 RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W -
836 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX223K B95005-J23-B100	22000PF 10%100V
839 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
840 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q68000-A4144-S42	2N 4416 S42
841 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6156-M	15UF 20%
842 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
843 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9224-G1	220KOHM 2% 0,35W
846 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX473K B95005-J29-B100	47000PF 10%100V
847 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
848 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9123-G1	12KOHM 2% 0,35W
849 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1232	BZX 97 C 7V5
850 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	741HM Q67000-A97-Z	OPERATIONSVERST
851 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9334-G1	330KOHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
852 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-C5	120PF 5% 100V
853 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9183-G1	18KOHM 2% 0,35W
854 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1237	BZX 97 C 12
855 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W
856 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
857 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	LM111H Q67000-A1197-Z	
858 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
859 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
860 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
861 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
862 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	LM111H Q67000-A1197-Z	
863 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
864 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
865 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9682-G1	6,8KOHM 2% 0,35W
867 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-S265	BSX 28
868 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
869 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX473K B95005-J29-B100	47000PF 10%100V
870 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
871 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-C17	100PF 5% 100V
872 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z555-B1	4047 B BURN IN
873 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
874 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32535-C1684-K	680NF 10% 100V
875 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z555-B1	4047 B BURN IN
876 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z570-B1	4001 B BURNIN LGB
878 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1228	BZX 97 C 5V1
879 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9303-G1	30KOHM 2% 0,35W

F1-DEMODULATOR

F1DEMODULATOR

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
880 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67100-A1459-F60	ADC0800PD
881 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9273-G1	27KOHM 2% 0,35W
882 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W
885 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z570-B1	4001 B BURNIN LGB
886 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-C32	12PF 5% 200V
887 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9333-G1	33KOHM 2% 0,35W
890 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
891 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6225-M	2,2UF 20% 50V
892 2 WIDERSTAND;FEST 893 RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W -
894 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
895 1 WIDERSTAND;VERAEN RESISTOR;VARIABLE	V42215-Z4-A7	1 KOHM 10% 0,5W
896 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W
900 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9241-G1	240 OHM 2% 0,35W
901 2 WIDERSTAND;FEST 902 RESISTOR;FIXED	W40212-A9222-G1	2,2KOHM 2% 0,35W -
903 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-H527	SN 8412 N
904 2 WIDERSTAND;FEST 905 RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W -
910 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z529-B1	4028 B BURNIN LGB
911 5 WIDERSTAND;FEST 915 RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W -
916 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z548-B1	4071 B BURNIN LGB
917 2 DIODE 918 DIODE	Q62702-A397	BAW 76 -
920 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
921 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W
924 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9274-G1	270KOHM 2% 0,35W
925 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
926 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
927 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
930 2 MIKROSCHALTKREIS 931 MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z527-B1	4518 B BURNIN LGB -
932 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
933 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W41245-D6017-C17	100PF 5% 100V
934 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z555-B1	4047 B BURN IN
937 3 MIKROSCHALTKREIS 939 MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z599-B1	4522 B BURNIN LGB -
942 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9564-G1	560KOHM 2% 0,35W
943 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32535-C1105-K	1UF 10% 100V
944 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z555-B1	4047 B BURN IN
945 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
946 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
947 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
948 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
949 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
950 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-H327	FZH 185
951 4 WIDERSTAND;FEST 954 RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W -
955 1 SCHALTER;SCHIEBE- SWITCH;SLIDE	C42315-A60-A2	
956 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
957 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A680-F40	LM 209 H
958 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
959 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
502 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E719-U201	524
505 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A51-C113	
506 1 KLEBESCHILD LABEL	H68410-K65	LGB
508 1 STECKVERBINDER CONNECTOR;ELEC	C42145-A51-B57	
509 2 ROHRNIET TUBULAR RIVET	D7340-J100-M33	
513 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
514 3 WIDERSTAND;FEST 516 RESISTOR;FIXED	W40212-A9331-G1	330 OHM 2% 0,35W -
517 3 WIDERST.-NETZWERK 519 RESISTOR NETWORK	V42210-Z16-A7	330 OHM 2% -
520 9 MIKROSCHALTKREIS 528 MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z515-B1	4050 B BURNIN LGB -
532 26 WIDERSTAND;FEST 557 RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W -

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
502 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E720-U201	424
505 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A51-C111	
508 1 STECKVERBINDER CONNECTOR;ELEC	C42145-A51-B59	64POLIG
509 2 ROHRNIET TUBULAR RIVET	D7340-J100-M33	
510 2 LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A118-C1	
515 1 GLEICHRICHTER RECTIFIER	C66067-A1706-A3	B 1220 B 125C1000
516 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32535-C6223-K	22NF 10% 400V
517 4 KONDENSATOR;FEST 520 CAPACITOR;FIXED	B41588-E9107-T	100UF +50%-10% -
523 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9221-G1	220 OHM 2% 0,35W
524 1 KOPPLER;OPTRONISCH COUPLER;OPTPELEK	Q62703-N4	CNY17B-E8039
525 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
526 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1245	BZX 97 C 27
530 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9123-G1	12KOHM 2% 0,35W
531 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
533 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60218-X50-V10	BSX 50-10
534 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-B9272-G1	2,7KOHM 2% 0,66W
535 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1231	BZX 97 C 6V8
536 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-D116	2N 4900
537 1 WAERMEABLEITER HEAT SINK	C42121-Z66-C10	TO-9,TO-66
538 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D23	
540 4 WIDERSTAND;FEST 543 RESISTOR;FIXED	W40212-A9301-G1	300 OHM 2% 0,35W -
545 1 SCHALTER;SCHIEBE- SWITCH;SLIDE	C42315-A60-A2	
546 2 HALBLEITER;DIODE 547 SEMICONDUCTOR	Q62702-R263	1N 4384 -
549 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
550 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60218-V12-V10	BSV 12-10
551 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-B9272-G1	2,7KOHM 2% 0,66W

TASTSTUFE

KEYING UNIT

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
552 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-R263	1N 4384
553 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q62702-U57	2N 3054
554 1 WAERMEABLEITER HEAT SINK	C42121-Z66-C10	TO-9,TO-66
555 1 BEFESTIGUNG MOUNTING SET	C42145-A51-D23	
556 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1231	BZX 97 C 6V8
557 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9301-G1	300 OHM 2% 0,35W
558 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-R263	1N 4384
564 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-B9101-G1	100 OHM 2% 0,66W
565 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40213-A6681-G	680 OHM 2% 2,5W
570 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
571 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A1477-F72	78 M 12 HM
572 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
575 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
576 1 ANALOGE SCHALTUNG ANALOG CIRCUIT	V42293-L24-M1	LM 120 H-12
577 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX105K B95005-J53-B100	1UF 10% 50V
580 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	Q67000-L226-F72	9616 DM

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
502 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E721-U201	424
505 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A51-C110	
507 1 FORMDRAEHTE;SATZ PREFORMED WIRES	S42045-E721-T1	
508 1 STECKVERBINDER CONNECTOR;ELEC	C42145-A51-B60	64POLIG
509 2 ROHRNIET TUBULAR RIVET	D7340-J100-M33	
511 1 LOETSTIFT SOLDER PIN	C39195-A134-C24	
515 1 GLEICHRICHTER RECTIFIER	C66067-A1706-A3	B 1220 B 125C1000
516 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
517 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A6106-M	10UF 20% 50V
518 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9822-G1	8,2KOHM 2% 0,35W
519 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
520 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9271-G1	270 OHM 2% 0,35W
521 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B41588-D7476-T	47UF+50-10%
522 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
523 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1238	BZX 97 C 13
524 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
525 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1230	BZX 97 C 6V2
526 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B41588-J8475-T	4,7UF+50-10%
527 1 WIDERSTAND VARIA RESISTOR;VARIABLE	W40961-B8472-M1	4,7KOHM 20% 0,5W
528 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9183-G1	18KOHM 2% 0,35W
529 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
530 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A226	TAA 765
531 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9471-G1	470 OHM 2% 0,35W
532 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
533 4 WIDERSTAND;FEST 536 RESISTOR;FIXED 537 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9010-G1 W40212-A9681-G1	1 OHM 2% 0,35W - 680 OHM 2% 0,35W

REGLERPLATTE

REGULATION UNIT

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
538 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
539 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
540 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W
541 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
542 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B41588-C5476-T	47UF +50-10% 25V
543 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W
544 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9241-G1	240 OHM 2% 0,35W
545 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9391-G1	390 OHM 2% 0,35W
546 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A251-A1	F 2POL AG
550 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B41588-C5476-T	47UF +50-10% 25V
551 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
552 1 WIDERSTAND VARIA RESISTOR;VARIABLE	W40961-B8471-M1	470 OHM 20% 0,5W
553 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
554 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
555 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67000-A226	TAA 765
556 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
557 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX102K B95004-J37-B100	1000PF 10% 200V
558 4 WIDERSTAND;FEST 561 RESISTOR;FIXED	W40212-A9010-G1	1 OHM 2% 0,35W -
562 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9102-G1	1KOHM 2% 0,35W
563 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
564 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
565 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9152-G1	1,5KOHM 2% 0,35W
566 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
567 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B41588-C5476-T	47UF +50-10% 25V
568 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
569 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9241-G1	240 OHM 2% 0,35W

REGLERPLATTE

REGULATION UNIT

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NC. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
570 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9181-G1	180 OHM 2% C,35W
571 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-A251-A1	F 2POL AG
574 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32535-C6223-K	22NF 10% 400V
575 1 GLEICHRICHTER RECTIFIER	C66067-A1706-A3	B 1220 B 125C1000
576 2 KONDENSATOR;FEST 577 CAPACITOR;FIXED	B41588-E9107-T	100UF +50%-10% -
578 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	Q67C00-A1406-F40	LM 217 K
579 1 BEFESTIGUNGSTEILE HARDWARE KIT	C42145-A51-D1	
580 1 WIDERSTAND VARIA RESISTOR;VARIABLE	W40961-B8222-M1	2,2KOHM 20% 0,5W
581 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
582 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9241-G1	240 OHM 2% 0,35W
584 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9822-G1	8,2KOHM 2% 0,35W
585 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
586 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9221-G1	220 OHM 2% 0,35W
587 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B41588-C7226-T	22UF +50-10% 40V
588 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9822-G1	8,2KOHM 2% 0,35W
589 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9620-G1	62 OHM 2% 0,35W
590 2 STECKVERBINDER 591 CONNECTOR	C42334-A251-A1	F 2POL AG -
594 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32535-C6223-K	22NF 10% 400V
595 1 GLEICHRICHTER RECTIFIER	C66067-A1706-A3	B 1220 B 125C1000
596 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B41588-D7227-T	220UF+50-10%
597 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32535-C3334-K	330NF 10% 250V
598 1 ANALOGE SCHALTUNG ANALOG CIRCUIT	V42293-L26-M1	LM 120 H-15
599 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B32110-F9105-M	1UF 20% 63V
600 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
601 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9272-G1	2,7KOHM 2% 0,35W
605 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9562-G1	5,6KOHM 2% 0,35W

REGLERPLATTE

REGULATION UNIT

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
606 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
607 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX681K B95004-J34-B100	680PF 10% 200V
608 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
609 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
610 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9123-G1	12KOHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. NO.	STCK QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
502	1	LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E722-U201	524
505	1	SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A51-C115	
506	1	KLEBESCHILD LABEL	H68410-K65	LGB
508	1	STECKVERBINDER CONNECTOR;ELEC	C42145-A51-B55	
509	2	ROHRNIET TUBULAR RIVET	D7340-J100-M33	
515	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
516	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
517	1	DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
518	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
519	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9472-G1	4,7KOHM 2% 0,35W
520	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX104K B95005-J35-B100	0,1UF 10% 100V
521	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
522	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	LM111H Q67000-A1197-Z	
523	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
524	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX473K B95005-J29-B1C0	47000PF 10%100V
525	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z555-B1	4047 B BURN IN
526	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
527	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
528	1	HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-A396	BAW 75
529	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
530	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
532	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z540-B1	4017 B BURNIN LGB
533	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W
534	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95C05-J17-B100	10000PF 10%200V
535	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z555-B1	4047 B BURN IN
536	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9223-G1	22KOHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. NO.	STCK QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
537	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX103K B95005-J17-B100	10000PF 10%200V
538	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z555-B1	4047 B BURN IN
539	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A2107-M	100UF 20%
540	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9101-G1	100 OHM 2% 0,35W
541	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
544	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z570-B1	4001 B BURNIN LGB
545 547	3	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W -
548	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z570-B1	4001 B BURNIN LGB
549	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z548-B1	4071 B BURNIN LGB
550	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z544-B1	4011 B BURNIN LGB
551 553	3	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W -
555	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	V42297-Z596-B1	4510 B BURNIN LGB
556	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z547-B1	4081 B BURNIN LGB
557 559	3	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	V42297-Z596-B1	4510 B BURNIN LGB -
560	1	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z547-B1	4081 B BURNIN LGB
561 563	3	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	V42297-Z596-B1	4510 B BURNIN LGB -
564 565	2	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z548-B1	4071 B BURNIN LGB -
566 568	3	MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z570-B1	4001 B BURNIN LGB -
570 571	2	HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-A396	BAW 75 -
572	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9154-G1	150KOHM 2% 0,35W
573	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9561-G1	560 OHM 2% 0,35W
574	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX101K B95004-J19-B100	100PF 10% 200V
575	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9154-G1	150KOHM 2% 0,35W
576	1	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
577	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX101K B95004-J19-B100	100PF 10% 200V
578 579	2	WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W -

ANZEIGESPEICHER

INDICATION MEMORY

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
502 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E723-U201	524
503 2 Kabelbinder 504 CABEL CLAMP	C26195-Z33-C1	-
505 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A51-C114	
507 1 FORMDRAEHTE;SATZ PREFORMED WIRES	S42045-E723-T1	
508 1 STECKVERBINDER CONNECTOR;ELEC	C42145-A51-B56	M 96POL
509 2 ROHRNIET TUBULAR RIVET	D7340-J100-M33	
510 4 LOETSTIFT SOLDER PIN	C39195-A134-C24	
511 1 KLEBESCHILD LABEL	H68410-K65	LGB
514 1 HALBLEITER;DIODE SEMICONDUCTOR	Q62702-A393-F39	HPA 5082-2810
515 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A2107-M	100UF 20%
516 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9560-G1	56 OHM 2% 0,35W
517 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
518 1 AKKU ACCU	V42277-Z2-A2	12V 50MAH
519 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
520 1 WIDERSTAND VARIA RESISTOR;VARIABLE	W40961-A8221-M1	220 OHM 20% 0,5W
521 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q68000-A4144-S42	2N 4416 S42
522 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	741HM Q67000-A97-Z	OPERATIONSVERST
523 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
524 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
525 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9822-G1	8,2KOHM 2% 0,35W
526 1 WIDERSTAND VARIA RESISTOR;VARIABLE	W40961-A8472-M1	4,7KOHM 20% 0,5W
530 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9681-G1	680 OHM 2% 0,35W
531 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z544-B1	4011 B BURNIN LGB
532 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
533 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
534 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
535 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;LIN	LM111H Q67000-A1197-Z	
536 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9153-G1	15KOHM 2% 0,35W
537 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9332-G1	3,3KOHM 2% 0,35W
538 1 DIODE DIODE	Q62702-Z1235	BZX 97 C 10
539 2 WIDERSTAND;FEST 540 RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W -
541 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX331K B95004-J28-B100	330PF 10% 200V
542 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX101K B95004-J19-B100	100PF 10% 200V
543 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9683-G1	68KOHM 2% 0,35W
544 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z555-B1	4047 B BURN IN
548 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W
549 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A4105-M	1UF 20%
550 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y58-H	BCY 58-8
551 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9103-G1	10KOHM 2% 0,35W
552 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX223K B95005-J23-B100	22000PF 10%100V
553 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9683-G1	68KOHM 2% 0,35W
554 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z555-B1	4047 B BURN IN
555 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z544-B1	4011 B BURNIN LGB
556 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z514-B1	4049 B BURNIN LGB
557 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX472K B95005-J11-B100	4700PF 10% 200V
558 2 WIDERSTAND;FEST 559 RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W -
560 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX561K B95004-J33-B100	560PF 10% 200V
562 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
563 4 WIDERSTAND;FEST 566 RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W -
567 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z559-B1	4044 B BURNIN LGB
568 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z570-B1	4001 B BURNIN LGB
570 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9122-G1	1,2KOHM 2% 0,35W

FREQUENZSPEICHER

FREQUENCY MEMORY

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
571 1 TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y78-H	BCY 78-8
572 1 DIODE DIODE	Q62702-A397	BAW 76
573 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
574 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B45181-A4685-M	6,8UF 20%
575 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK06BX224K B95005-J41-B100	0,22UF 10% 50V
576 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9104-G1	100KOHM 2% 0,35W
577 1 MIKROSCHALTKREIS MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z555-B1	4047 B BURN IN
578 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	CK05BX331K B95004-J28-B100	330PF 10% 200V
579 1 WIDERSTAND;FEST RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W
580 2 MIKROSCHALTKREIS 581 MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z544-B1	4011 B BURNIN LGB -
582 4 WIDERSTAND;FEST 585 RESISTOR;FIXED	W40212-A9563-G1	56KOHM 2% 0,35W -
590 4 MIKROSCHALTKREIS 593 MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z514-B1	4049 B BURNIN LGB -
594 2 WIDERST.-NETZWERK 595 RESISTOR NETWORK	V42210-Z15-A23	100 KOHM 2% -
596 7 MIKRCSCHALTKREIS 602 MICROCIRCUIT;DGTL	V42297-Z549	MM 74 C 89 J LGB -

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
502 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E724-U1C1	413
505 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A51-C109	
508 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-Z58-C21	M 16-POL
509 2 ROHRNIET TUBULAR RIVET	D7340-J100-M33	
515 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5222-F600	2,26NF 1% 63V
516 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5292-F400	2,94NF 1% 63V
517 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F59-A	
518 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-B1931-F100	931PF 1% 160V
519 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F60-A	
520 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5212-F	2,1NF 1% 63V
521 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-S1141-F300	143PF 1% 160V
522 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-B1451-F300	453PF 1% 160V
523 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F59-A	
524 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-B1381-F300	383PF 1% 160V
525 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5282-F700	2,87NF 1% 63V
526 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-S1321-F400	324PF 1% 160V
527 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-B1711-F500	715PF 1% 160V
528 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F61-A	
529 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5612-F900	6,19NF 1% 63V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
502 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E725-U101	413
505 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A51-C108	
508 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-Z58-C21	M 16-POL
509 2 RCHRNIET TUBULAR RIVET	D7340-J100-M33	
515 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5432-F200	4,32NF 1% 63V
516 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5642-F900	6,49NF 1% 63V
517 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5382-F300	3,83NF 1% 63V
518 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F62-A	
519 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5402-F200	4,02NF 1% 63V
520 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F63-A	
521 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-B1112-F800	1,18NF 1% 160V
522 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-S1211-F	210PF 1% 16CV
523 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-B1102-F	1NF 1% 160V
524 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F64-A	
525 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5452-F300	4,53NF 1% 63V
526 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-B1641-F900	649PF 1% 16CV
527 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5162-F200	1,62NF 1% 63V
528 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F65-A	
529 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5452-F300	4,53NF 1% 63V
530 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5692-F800	6,98NF 1% 63V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
502 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E726-U101	413
505 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A51-C107	
508 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-Z58-C21	M 16-POL
509 2 ROHRNIET TUBULAR RIVET	D7340-J100-M33	
515 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J44-B100 CK06BX334K	0,33UF 10% 50V
516 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F56-A	
517 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5402-F200	4,02NF 1% 63V
518 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F52-A	
519 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5452-F300	4,53NF 1% 63V
520 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F53-A	
521 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5402-F200	4,02NF 1% 63V
522 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F57-A	
523 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5402-F200	4,02NF 1% 63V
524 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F54-A	
525 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5402-F200	4,02NF 1% 63V
526 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F55-A	
527 2 KONDENSATOR;FEST 528 CAPACITOR;FIXED	B31521-C5402-F200	4,02NF 1% 63V -
529 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F58-A	
530 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J44-B100 CK06BX334K	0,33UF 10% 50V

FILTER;BANDPASZ-

FILTER;BAND PASS

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM			BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
502	1	LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42045-E727-U101	413
505	1	SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A51-C106	
508	1	STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-Z58-C21	M 16-POL
509	2	RCHRNIET TLBULAR RIVET	D7340-J100-M33	
515	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J44-B100 CK06BX334K	0,33UF 10% 50V
516	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F49-A	
517	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5402-F200	4,02NF 1% 63V
518	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F52-A	
519	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5452-F300	4,53NF 1% 63V
520	1	SPULE;HCCHFREQUENZ COIL;RADIC FREQ	V42232-F53-A	
521	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5402-F200	4,02NF 1% 63V
522	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F50-A	
523	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5402-F200	4,02NF 1% 63V
524	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F54-A	
525	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5402-F200	4,02NF 1% 63V
526	1	SPULE;HCCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F55-A	
527 528	2	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B31521-C5402-F200	4,02NF 1% 63V -
529	1	SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42232-F51-A	
530	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B95005-J44-B100 CK06BX334K	0,33UF 10% 50V

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
501 1 QUARZFILTER CRYSTAL FILTER	C42145-A51-B19	
502 1 LEITERPLATTE PRINTED WRG BOARD	S42046-E43-U101	412
505 1 SCHILD PLATE;IDENT	C42145-A51-C117	
507 1 FORMDRAEHTE;SATZ PREFORMED WIRES	S42046-E43-T1	
511 2 LOETSTIFT SOLDER PIN	C42195-A118-C1	
513 6 HALTERUNG HOLDER	C42121-A11-C6	TO-5/4POL
515 1 KONDENSATOR VARIA CAPACITOR;VARIABLE	C40208-Z131-A10	1,3...5,5PF
516 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38212-J5060-D803	6,8PF+-0,5PF
517 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42237-H7-X	
518 1 KONDENSATOR VARIA CAPACITOR;VARIABLE	C40208-Z131-A10	1,3...5,5PF
520 1 QUARZ-SATZ CRYSTAL SET	V42310-D84-A1	
521 1 KONDENSATOR VARIA CAPACITOR;VARIABLE	C40208-Z131-A10	1,3...5,5PF
522 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42237-W17-X	
523 1 SCHRAUBE SCREW	D920-K50-M2	
525 1 KONDENSATOR VARIA CAPACITOR;VARIABLE	C40208-Z131-A10	1,3...5,5PF
526 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42237-H6-X	
528 1 KONDENSATOR VARIA CAPACITOR;VARIABLE	C40208-Z131-A10	1,3...5,5PF
529 1 SPULE;HOCHFREQUENZ COIL;RADIO FREQ	V42237-H7-X	
530 1 KONDENSATOR VARIA CAPACITOR;VARIABLE	C40208-Z131-A10	1,3...5,5PF
531 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	B38212-J5060-D803	6,8PF+-0,5PF

www.shortwaveradio.ch

NR. NO.	STCK QTY	GEGENSTAND ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
001	1	BAUGRUPPE ASSEMBLY	C42157-A55-A22	-
002	1	RESONATOREINHEIT ASSEM RESONATORS	V42312-B14-B20	
003	1	RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-F26-A	
004	1	RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-F26-A	
005	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	V42245-Z40-A1	4870PF +-1% 50V
006	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	V42245-Z40-A1	4870PF +-1% 50V
007	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	V42245-Z26-A9	140PF 5% 100V
008	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	V42245-Z26-A9	140PF 5% 100V
009	1	KOND SPEKTRUM CAPACITOR RANGE	V42312-B16-Y101	
010	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-L6334-M	330NF 20% 50V
011	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-L6334-M	330NF 20% 50V
012	1	LEITERPLATTE PRINTED CKT BOARD	V42312-B8-U101	413
013	1	STECKBERBINDER CONNECTOR	C42334-Z58-C21	M 16-POL
014	1	SCHILD DESIGNATION PLATE	H60401-D206-J	

MECH.-FILTER
30KHZ+-75HZ

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM			BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
001	1	BAUGRUPPE ASSEMBLY	C42157-A55-A22	-
002	1	RESONATOREINHEIT ASSEM RESONATORS	V42312-B19-B20	
003	1	RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-F97-A	
004	1	RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-F97-A	
005	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	V42245-Z40-A2	2740PF +-1% 50V
006	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	V42245-Z40-A2	2740PF +-1% 50V
007	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	V42245-Z26-C4	270PF 2% 100V
008	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	V42245-Z26-C4	270PF 2% 100V
009	1	KOND SPEKTRUM CAPACITOR RANGE	V42312-B16-Y101	
010	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-L6334-M	330NF 20% 50V
011	1	KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-L6334-M	330NF 20% 50V
012	1	LEITERPLATTE PRINTED CKT BOARD	V42312-B8-U101	413
013	1	STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-Z58-C21	M 16-POL
014	1	SCHILD DESIGNATION PLATE	H60401-D206-J	

MECH.-FILTER
30KHZ+-150HZ

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NC. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
001 1 Baugruppe ASSEMBLY	C42157-A55-A22	-
002 1 RESONTOREINHEIT ASSEM RESONATORS	V42312-B8-B20	
003 1 RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-F21-A	
004 1 RM-KERN-Spule RM CORE COIL	V42232-F21-A	
005 1 KONDENSATOR ;FEST CAPACITOR; FIXED	V42245-Z26-B6	220PF 5% 100V
006 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	V42245-Z26-B6	220PF 5% 100V
007 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6181-J	180PF 5% 100V
008 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40052-B6181-J	180PF 5% 100V
009 1 KOND SPEKTRUM CAPACITOR RANGE	V42312-B16-Y101	
010 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-L6334-M	330NF 20% 50V
011 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-L6334-M	330NF 20% 50V
012 1 LEITERPLATTE PRINTED CKT BOARD	V42312-B8-U101	413
013 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-Z58-C21	M 16-POL
014 1 SCHILD DESIGNATION PLATE	H60401-D206-J	

MECH.-FILTER
27,0...29,7KHZ

www.shortwaveradio.ch

NR. STCK GEGENSTAND NO. QTY ITEM	BESTELLBEZEICHNUNG ORDERING DATA	TECHN. ANGABEN TECHNICAL DATA
001 1 BAUGRUPPE ASSEMBLY	C42157-A55-A22	-
002 1 RESONATOREINHEIT ASSEM RESONATORS	V42312-B9-B20	
003 1 RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-F23-A	
004 1 RM-KERN-SPULE RM CORE COIL	V42232-F23-A	
005 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR; FIXED	V42245-Z26-D1	470PF 2% 100V
006 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	V42245-Z26-D1	470PF 2% 100V
007 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40054-A6131-F	130PF 1% 100V
008 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40054-A6131-F	130PF 1% 100V
009 1 KOND SPEKTRUM CAPACITOR RANGE	V42312-B16-Y101	
010 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-L6334-M	330NF 20% 50V
011 1 KONDENSATOR;FEST CAPACITOR;FIXED	W40053-L6334-M	330NF 20% 50V
012 1 LEITERPLATTE PRINTED CKT BOARD	V42312-B8-U101	413
013 1 STECKVERBINDER CONNECTOR	C42334-Z58-C21	M 16-POL
014 1 SCHILD DESIGNATION PLATE	H60401-D206-J	

MECH.-FILTER
30,3...33,0KHZ

www.shortwaveradio.ch