

DA7ショートカット一覧

ダイレクト・モード (ダブル・ファンクション・モード)

DA7には数々のダイレクト・モードがあります。通称ショート・カットとも呼ばれおり、使い込むと必ず役に立つ機能なのでここにまとめました。是非試してみてください。

NOTE: ダイレクト・モードとは、使用頻度の高い操作を2つのボタンを同時に押したり1つのボタンを2秒間押し続けたりすることで画面操作をしなくても実行できる機能のことです。2つのボタンを押すことから「ダブル・ファンクション・モード」「ショート・カット」などとも言われています。

1. チャンネルのフェーダー・レベルを0dB (基準レベル) に合わせる

各チャンネルの [SELECT] + [ON]

2. BUS 1 8, MASTER L/Rのフェーダー・レベルを0dB (基準レベル) に合わせる

MASTER の [SELECT] + [AUX/BUS]

3. SOLOの一斉解除

[SOLO] ボタンの2秒連続押し (どのSOLOボタンでもOKです)

4. モニター A のディマーON/OFF

[MMC/CURSOR] + [SOLO MONITOR]

5. モーター・フェーダーのON/OFF

MASTER の [SELECT] + PAN/ASSIGN 部の [DIRECT]

6. INPUT 9 16のリアパネル入力/SLOT 3入力の切替え

[MMC/CURSOR] + [D-I/O]

7. 個別フリップ状態の一斉解除

[INPUT1-16] または [INPUT17-32] ボタンの2秒連続押し

8 . フェーダー・キャリブレーション

[INPUT1-16] + [CUSTOM/MIDI]

9 . DA7のソフト・リセット (リブート)

[METER] + [H]

10 . オシレーターON/OFF (V2.0 以降)

[MMC/CURSOR] + [UTILITY]

11 . ソロミュートON/OFF (V2.0 以降)

[MMC/CURSOR] + [UNDO/REDO]

電源投入時の特殊キー操作

実際のオペレーションでは使用しない機能ですが、ボタンを押しながら電源を入れると働く機能です。

1 . オール・メモリ・クリア (工場出荷状態になります)

[METER] + [CHANNEL] + 電源投入

2 . Upgradeプログラムの起動

MASTER の [SELECT] + [ON] + テンキーの [1] + 電源投入

< 以下はユーザ非公開の機能です >

3 . 自己診断プログラムの起動

MASTER の [SELECT] + [ON] + テンキーの [3] + 電源投入

4 . モニター・プログラムの起動

MASTER の [SELECT] + [ON] + テンキーの [0] + 電源投入