słuchawki o oporności 4 kom /końcówki 2 i 4/
linię o oporności 400 Om /końcówki 4 i 3/
głośnik o oporności 5 om /końcówki 1 i 7/
lub głośnik o oporności 25 om /końcówki 1 i 5/.

2.13. Blok zasilacza i filtru sieciowego. Zadaniem układu jest zabezpieczenie przed zakłóceniami przenoszącymi się za pośrednictwem zasilania oraz dostarczenia napięć zasilających do wszystkich bloków odbiornika.
W celu eliminacji zakłóceń przedostających się za pośrednictwem zasilania zastosowano filtr sieciowy: Dł1, Dł2, C6, C7, C8, i C9.
Bezpieczniki Bz1 i Bz2 zabezpieczają źródło zasilania 24V= przed ewentualnym zwarciem lub przeciążeniem.
Dioda D2 zabezpiecza odbiornik przed uszkodzeniem w przypadku nieodpowiedniej polaryzacji źródła zasilania .
Tranzystor T1 wraz z kondensatorem C2 spełnia rolę filtru. Dioda D1 wraz z opornikiem R1 tworzy układ stabilizacji napięcia 12V.

2.14. Układ regulacji wzmocnienia. Układ reguluje wzmocnienie wzmacniaczo-filtru 125 kHz i wzmacniacza w.cz. na podstawie poziomu napięcia z detektora ARW lub z potencjometru regulacji wzmocnienia w.cz.
Na układ regulacji wzmocnienia może być podane napięcie z detektora ARW lub z potencjometru R1 /wzm. ≈ / regulacji wzmocnienia w.cz. Przy zmniejszaniu wzmocnienia odbiornika ręcznie lub automatycznie bezwzględna wartość napięcia ujemnego podanego na układ regulacji wzmocnienia rośnie. W pierwszej kolejności maleje wzmocnienie wzmacniaczo-filtru 125 kHz, a następnie wzmacniacza w.cz..
Dioda D1 ustala poziom, od którego wzmacniaczo-filtr 125 kHz przestaje być regulowany. Dioda D2 ustala poziom, od którego zaczyna być regulowany wzmacniacz w.cz. Tranzystory T1 i T2 pracują w układzie wtórników emiterowych separujących napięcie regulujące od wzmacniaczo-filtru 125 kHz i wzmacniacza w.cz.

2.15. Demodulator SSB. Układ służy do demodulacji sygnału jednowstęgowego o częstotliwości pośredniej.
Demodulator SSB jest włączony na potencjometr regulacji wzmocnienia m.cz. przełącznikiem SSB, znajdującym się na płycie czołowej odbiornika. Jednocześnie włącza się wtedy oscylator nośnej 125 kHz, który podaje napięcie na zaciski 3 i 4 /masa/ demodulktora. Sygnał częstotliwości pośredniej podany jest na zaciski 1 i 2.
Napięcie z oscylatora nośnej kluczuje na przemian diody D1 i D2 z częstotliwością 125 kHz.
Jeżeli częstotliwość sygnału pośredniej różni się o pewną wartość od 125 kHz to na oporach R1 i R2 pojawi się napięcie zależne od chwilowej różnicy faz między tymi sygnałami. Napięcie to powstaje na skutek zmian wartości średniej sygnału p.cz. płynącego przez kluczowane diody. Częstotliwość zmian tego napięcia równa jest różnicy częstotliwości oscylatora nośnej i sygnału p.cz.
W ten sposób otrzymujemy przebieg małej częstotliwości. Ze względu na przeciwsobne połączenia diod napięcie m.cz. dodaje się w fazie na potencjometrze R7 i poprzez wtórnik emiterowy T1 podaje się na zaciski wyjściowe 6 i 5 /masa/.
Filtry RC /R1 ÷ R6, R12 oraz C1 ÷ C8/ służą do filtracji napięcia o częstotliwości 125 kHz i formują odpowiednie pasmo m.cz.
Potencjometr R7 służy do równoważenia układu w celu maksymalnego stłumienia sygnału dwuwstęgowego.
Zasilanie +24V doprowadzone jest do zacisku 7.

2.16. Oscylator nośnej 125 kHz. Układ służy do odtworzenia wytłumionej nośnej sygnału i przeznaczony jest do współpracy z demodulatorem SSB.
Składa się z generatora kwarcowego, wzmacniacza rezonansowego i wtórnika emiterowego w układzie "super - α ".
Generator kwarcowy pracuje na tranzystorze krzemowym T1 z kwarcem włączonym szeregowo w gałąź sprzężenia zwrotnego. Napięcie sprzężenia zwrotnego uzyskuje się z dzielnika pojemnościowego, który jest jednocześnie pojemnością obwodu rezonansowego. Zastosowanie równoległego obwodu rezonansowego w gałęzi kolektorowej zapobiega powstawaniu drgań o częstotliwości różnej od częstotliwości własnej kwarcu.
Generowany sygnał jest podawany na wzmacniacz selektywny, pracujący na tranzystorze T2. Poziom sygnału na wejściu wzmacniacza reguluje się potencjometrem R14. Wtórnik emiterowy, pracujący w układzie "super - α " na tranzystorach T3 i T4 zapewnia niską oporność wyjściową układu, rzędu kilkunastu omów.